



Uitbreidingseenheid RXD1219sas

Hardware-installatiegids

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Voor u begint

Inhoud van de verpakking.....	3
Synology RXD1219sas in een oogopslag.....	4
Hardwarespecificatie.....	5
Optionele accessoires.....	6
Veiligheidsrichtlijnen.....	7

Hoofdstuk 2: Hardware-installatie

Hulpmiddelen en onderdelen voor de installatie van componenten.....	8
Schijven installeren.....	8
Railkits installeren en verwijderen.....	10
Verbinden met Synology Server	13
Tabel ledlampjes.....	15

Hoofdstuk 3: Systeemonderhoud






SAS-module vervangen.....	16
De PSU (Power Supply Unit) vervangen.....	18
Troubleshooting-gids.....	18

Voor u begint


Bedankt voor de aankoop van deze Synology RXD1219sas uitbreidingseenheid! Voor u uw nieuwe uitbreidingseenheid instelt, moet u de inhoud van het pakket controleren om zeker te zijn dat u de onderstaande elementen hebt ontvangen. Lees ook aandachtig de veiligheidsinstructies om persoonlijk letsel of beschadiging van uw Synology-product te voorkomen.

Opmerking: alle gebruikte afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het feitelijke product.

Inhoud van de verpakking

Hoofdeenheid x 1	AC-netsnoer x 2
	
	<p>Schroeven voor 2.5"-schijven x 52</p>
	
	<p>Schroeven voor 3.5"-schijven x 52</p>
	
<p>Uitbreidingskabel x 2</p>	
	

Synology RXD1219sas in een oogopslag



Nr.	Artikelnaam	Locatie	Beschrijving
1	LED-lampje van voeding	Voorzijde	Toont de vermogenstatus. ¹
2	ALERT-ledlampje		Toont waarschuwingen m.b.t. de ventilator of temperatuurstatus. Voor meer informatie zie "Tabel ledlampjes".
3	Knop Geluidssignaal uit		Indrukken om de pieptoon uit te schakelen die bij een storing wordt geactiveerd.
4	Schijfstatusledlampjes		Toont de status van de schijven. Voor meer informatie zie "Tabel ledlampjes".
5	Schijfslade		Plaats hier de schijven installeren (harde schijven of solid state)
6	Ontgrendelingshendel railkit		Druk en houd ingedrukt om het Synology-server te ontgrendelen van railkitvergrendeling. ²
7	Voedingspoort	Terug	Sluit hier de netsnoeren aan.
8	PSU-indicator en knop Geluidssignaal uit		Toont de status van de voedingseenheid (PSU). Indrukken om de pieptoon uit te schakelen die bij een storing wordt geactiveerd. Voor meer informatie zie "Tabel ledlampjes".
9	PSU-ventilator		Vewijdert overtollige warmte en koelt de PSU.
10	STATUS-ledlampje		Toont de status van het systeem. Voor meer informatie zie "Tabel ledlampjes".
11	ALERT-ledlampje		Toont waarschuwingen m.b.t. ventilator of temperatuur. Voor meer informatie zie "Tabel ledlampjes".
12	Uitbreidingseenheid-ID-indicator		Toont het ID-nummer van de uitbreidingseenheid.
13	SAS IN-poort en -ledlampje		Verbindt de SAS OUT-poort van een Synology-server of een andere uitbreidingseenheid. Voor meer informatie zie "Verbinden met Synology Server".
14	SAS OUT-poort en -ledlampje		Verbindt de SAS IN-poort met een andere uitbreidingseenheid. Voor meer informatie zie "Verbinden met Synology Server".
15	SAS-module		Voor de aansluiting van een Synology-server of de SAS-module van een andere uitbreidingseenheid. Voor meer informatie zie "Verbinden met Synology Server".

¹ RXD1219sas wordt automatisch ingeschakeld zodra de stroomkabel op een stroombron wordt aangesloten. Voor meer informatie zie "Verbinden met Synology Server".

² Meer informatie over de installatie van de railkit vindt u in de meegeleverde snelinstallatiegids van de railkit.

Hardwarespecificatie


Artikel	RXD1219sas
Compatibel schijftype	3.5" of 2.5" SAS x 12
Maximale capaciteit	192TB (12 X 16TB HDD)
Uitbreidingspoort (per module)	<ul style="list-style-type: none">• SAS IN x 1• SAS OUT x 1
Afmetingen (H X B X D) (mm)	<ul style="list-style-type: none">• 88 X 430,5 X 692• 88 x 482 x 724 (met serveroren)
Gewicht (kg)	18,2
Systeemventilator	4 x (60 x 60 x 51mm)
Certificaten	• FCC klasse A • CE klasse A • BSMI klasse A • VCCI klasse A • RCM • EAC
Milieuvereisten	<ul style="list-style-type: none">• Stroomspanning: 100V tot 240V AC• Frequentie: 50/60Hz• Bedrijfstemperatuur: 0 tot 35 °C• Opslagtemperatuur: -20 tot 60°C• Relatieve vochtigheid: 5 % tot 95 % RV

Opmerking: modelspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.synology.com voor de recentste informatie.







Optionele accessoires

Met de Synology-accessoires kunt u uw uitbreidingseenheid compatibel en stabiel aanpassen aan verschillende bedrijfsomgevingen. Ga naar www.synology.com/compatibility voor meer informatie.

- **Railkit**

Modelnaam	Foto	Beschrijving
RKS1317		Schuifrailsoplossingen

- **Reserveonderdeel**

Modelnaam	Foto	Beschrijving
Kabel MiniSASHD_ EXT_1		Externe MiniSAS HD kabel
Schijflade (type R7)		3.5"/2.5" schijflade
VENTILATOR 60*60*51_2		Systeemventilatormodule
PSU 500W-RP Module_2		Redundante PSU-module
PSU 500W-RP SET_2		Redundante PSU-set (behuizing x 1, PSU-module x 2)
RXD19sas-module		RXD1219sas MB-module

Veiligheidsrichtlijnen

	<p>Houd het toestel uit de buurt van direct zonlicht en chemicaliën. Zorg ervoor dat de omgeving niet onderhevig is aan plotse wijzigingen van temperatuur of vochtigheid.</p>
	<p>Plaats het product altijd rechtop.</p>
	<p>Plaats het apparaat niet in de nabijheid van vloeistoffen.</p>
	<p>Haal voor het schoonmaken het netsnoer uit het stopcontact. Neem het apparaat af met vochtige papieren doekjes. Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen uit spuitbussen.</p>
	<p>Om beschadiging door vallen te vermijden mag het apparaat niet op een wagentje of andere onstabiele oppervlakken worden geplaatst.</p>
	<p>Het netsnoer moet aangesloten worden op de juiste netspanning. Controleer of de geleverde AC-spanning correct en stabiel is.</p>
	<p>Zorg dat alle stroomkabels van de stroombron zijn losgekoppeld om de elektrische spanning uit het apparaat te halen.</p>
	<p>Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd batterijtype. Zorg voor adequate afvalverwerking van gebruikte batterijen.</p>

Hardware-installatie

Hulpmiddelen en onderdelen voor de installatie van componenten

Leg de onderstaande hulpmiddelen gereed alvorens uw uitbreidingseenheid in te stellen:

- Een schroevendraaier
- Minstens een 3.5" of 2.5"-SAS-schijf (ga naar www.synology.com/compatibility voor compatibele schijfmodellen).

Waarschuwing: als u een schijf installeert die gegevens bevat, formateert het systeem de schijf en worden alle gegevens gewist. Maak voor de installatie een back-up van belangrijke gegevens.


- Railmontagekit (zie het hoofdstuk **Optionele accessoires** voor de geschikte railkit voor rackinstallatie)

Waarschuwing: we raden u aan om eerst uw uitbreidingseenheid in een kast te monteren en pas daarna de schijven, anders zal het extra gewicht van de schijven de installatie bemoeilijken.

Schijven installeren

Volg de onderstaande stappen om de schijf te installeren:


- 1 Open de schijflade.




- a Zoek de kleine knop links van de handgreep van de schijflade. Druk de knop in en de handgreep van de schijflade springt naar buiten.
- b Trek zoals hierboven afgebeeld aan de handgreep van de schijflade.

- 2 Schijven installeren:

- **Voor 3.5"-schijven:** Plaats de schijf in de schijflade. Draai de lade ondersteboven en draai de vier schroeven vast in de hieronder aangegeven openingen om de schijf te bevestigen.



- **Voor 2.5"-schijven:** Plaats de schijf in de schijflade. Draai de lade ondersteboven en draai de vier schroeven vast in de hieronder aangegeven openingen om de schijf te bevestigen.



- 3 Plaats de geladen schijflade in de lege schijfsleuf.



Opmerking: zorg ervoor dat de lade volledig ingeduwd is. Zo niet, werkt de schijf mogelijk niet correct.

- 4 Duw de hendel in om de schijflade te bevestigen.
- 5 Duw de schakelaar op de handgreep van de schijflade naar links om de schijflade te vergrendelen.



- 6 Herhaal de bovenstaande stappen om de andere schijven die u hebt voorbereid te monteren.
- 7 De schijven worden als volgt genummerd.




Opmerking: we raden u aan om schijven met dezelfde grootte te installeren om het gebruik van de schijfcapaciteit beter te kunnen benutten bij het maken van RAID-volumes.

Railkits installeren en verwijderen


Hier gebruiken we model RKS1317 als voorbeeld voor de installatie en verwijdering van railkits. Meer informatie over de installatie van de railkit vindt u in de meegeleverde snelinstallatiegids van de railkit.

De railkit installeren:


- 1 De railkit in het rack installeren
 - a Bevestig de achterkant van de railkit aan het rack.
 - b Schuif de voorgrengeling uitwaarts en plaats de beugels in de rackgaten.



- 2 Schuif de interne rail uit.



- 3 Lijn de bevestigingsgaten van de interne rail uit met de zijkant van het chassis en schuif het geheel terug om de interne rail te bevestigen.



- 4 Met de hulp van een tweede persoon lijn de interne rail uit met de externe rail.



- 5 Duw het chassis naar het rack. Gebruik de behuizingsmoeren en schroeven in het railkitpakket om het chassis aan het rack te bevestigen.



De railkit verwijderen:


- 1 Haal de chassis uit het rack, houd de vergrendelingshendels vast en trek het chassis uit het rack.




- 2 Met de hulp van een tweede persoon verwijder het chassis uit het rack. Schuif het voorwaarts om de interne rail uit het chassis te halen.

Verbinden met Synology Server


- 1 Sluit een uiteinde van de mini-SAS HD-kabel aan op de SAS-poort van uw Synology-server en het andere uiteinde op de SAS IN-poort van RXD1219sas. Vergewis u ervan dat de vergrendelingsband (blauw) van de kabel naar rechts staat bij aansluiting op de Synology-server en dat de kabel omhoog wijst bij aansluiting op de RXD1219sas, anders zijn uw Synology-server en uitbreidingseenheid niet goed aangesloten.



- 2 Sluit een uiteinde van de mini-SAS HD-kabel aan op de SAS OUT poort van SAS module A van de uitbreidingseenheid (bijv. module A1) en het andere uiteinde aan op de SAS IN poort op SAS module A van de volgende uitbreidingseenheid (bijv., module A2).
- 3 Sluit een uiteinde van de mini-SAS HD-kabel aan op de SAS OUT poort van SAS module B van de uitbreidingseenheid (bijv. module B1) en het andere uiteinde aan op de SAS IN poort op SAS module B van de volgende uitbreidingseenheid (bijv., module B2).



- 4 Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de voedingspoort van RXD1219sas en het andere uiteinde op het(de) stopcontact(en). Bij correcte aansluiting van de stroomkabels zal de RXD1219sas automatisch opstarten.




Opmerking:

- uw RXD1219sas is uitgerust met een redundant voedingsbronsysteem waarop twee voedingskabels kunnen worden aangesloten. Het systeem kan met één verbonden voedingskabel worden ingeschakeld, maar wij raden het gebruik van twee voedingskabels aan om onverwachte stroomuitval te voorkomen.
- Nadat u het netsnoer hebt losgekoppeld, controleer of het ledlampje uitstaat alvorens het netsnoer opnieuw aan te sluiten, anders kan het opstarten van het systeem mislukken.

Belangrijk: verwijder de uitbreidingskabel niet bij ingeschakeld hostapparaat. Dit kan gegevensverlies veroorzaken.

- 5 Druk op de stroomknop op het voorpaneel om uw Synology-server in te schakelen. De ID van de uitbreidingseenheid van de RXD1219sas aangesloten op de Synology-server wordt sequentieel op het achterpaneel weergegeven.



Tabel ledlampjes

Ledlampje	Kleur	Status	Beschrijving
Stroom	Blauw	Statisch	Ingeschakeld
	Uit		Uitgeschakeld
Voorzijde ALERT	Oranje	Knipperend	Ventilatorstoring / Oververhitting
	Uit		Systeem normaal
Achterzijde ALERT	Oranje	Knipperend	Ventilatorstoring / Oververhitting
	Uit		Systeem normaal
Achterzijde STATUS	Groen	Knipperend	Ingeschakeld
	Uit		Uitgeschakeld
Schijfstatusindicatielampje (op lade)	Groen	Statisch	Schijf gereed
		Knipperend	Bezig met toegang maken met de schijf
	Rood	Statisch	Schijffout/poort uitgeschakeld ¹
	Uit		Geen interne schijf
PSU-ledlampje	Groen	Statisch	Voedingseenheid normaal
	Uit		Voedingseenheid uit
SAS IN / OUT	Groen	Statisch	Synology-server/uitbreidingseenheid aangesloten
	Uit		Synology-server/uitbreidingseenheid losgekoppeld

Opmerking: modelspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.synology.com voor de recentste informatie.

¹ Probeer uw Synology-server opnieuw op te starten of sluit de schijf(schijven) opnieuw aan en start het HDD/SSD-diagnoseprogramma van de fabrikant om de integriteitsstatus van de schijf(schijven) te controleren. Kunt u zich aanmelden bij DSM start dan de ingebouwde S.M.A.R.T.-test om de schijf(schijven) te scannen. Neem contact op met de Technische Ondersteuning van Synology als het probleem blijft bestaan.

Systemonderhoud

SAS-module vervangen

Bij een storing van een SAS-module: zie onderstaande instructies om een defecte SAS-module te verwijderen en te vervangen.

Om de defecte SAS-module te vervangen:

- 1 Koppel de uitbreidingskabels los van de SAS-module waarvan u de defecte module wilt vervangen.
- 2 Duw de hendel van de SAS-module op het achterpaneel in de aangegeven richting. De modules zijn als volgt genummerd.



- 3 Trek de SAS-module uit de uitbreidingseenheid.



- 4 Neem een nieuwe SAS-module en duw deze in de sleuf tot u een klik hoort.

Defecte ventilator van een SAS-module vervangen:

1 Verwijder de defecte ventilator door ze uit de module te tillen. De ventilatoren zijn als volgt genummerd.



2 Neem een nieuwe ventilator, lijn de pijl uit op het achterpaneel zoals onderstaand afgebeeld en steek de ventilator in de lege ventilatorleuf.



3 Duw de module terug in de uitbreidingseenheid tot u een klik hoort.


De PSU (Power Supply Unit) vervangen

Zie de onderstaande instructies voor de vervanging van een defecte PSU (power supply unit) of ventilator.

- 1 Koppel de voedingskabel los van de te vervangen PSU.

Opmerking: door de knop **Beep uit** in te drukken, kunt u het lange geluidssignaal uitschakelen zodra u het hoort.

- 2 Duw de hendel van de PSU op het achterpaneel in de aangegeven richting.
- 3 Trek de PSU uit de RXD1219sas.



- 4 Neem een nieuwe PSU en duw deze in de sleuf tot u een klik hoort.

Troubleshooting-gids

We hebben verschillende nuttige artikelen van veelgestelde vragen geselecteerd om u te helpen om problemen met uw Synology-server op te lossen.

- Algemeen
 - [Wat kan ik doen om NAS-verbingsproblemen op te lossen?](#)
 - [Wat is de breedte van mijn Synology NAS-server?](#)
- Harde schijf
 - [Hoe kies ik de juiste HDD voor mijn Synology NAS?](#)
 - [Hoe de integriteitsstatus van schijven te controleren na ontvangst van een beschadigde sector-waarschuwing?](#)
 - [Storing van de harde schijf oplossen en gegevens van uw harde schijven halen](#)
- Geheugen
 - [Zijn er vereisten voor de installatie of uitbreiding van het systeemgeheugen?](#)
 - [Hoe voer ik een geheugentest op mijn Synology NAS uit?](#)
 - [Waarom is er een startvertraging na een geheugenupgrade?](#)
- Led
 - [Hoe kan ik aan de LED-indicators zien dat Synology NAS in de slaapstand staat?](#)
 - [Wat kan ik doen wanneer de STATUS LED oranje blijft knipperen?](#)
 - [Waarom mislukt de installatie van mijn Synology NAS en waarom knippert mijn power-LED?](#)
 - [Waarom werken de LED-lampjes niet van de LAN-poorten van mijn Synology NAS?](#)
- Ventilator
 - [Welke ventilatorsnelheidsmodi zijn beschikbaar op mijn Synology NAS?](#)

SYNOLOGY, INC. EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG: DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE GEBRUIKER ("EULA") IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (OF EEN INDIVIDU OF EEN RECHTSPERSOON) EN SYNOLOGY, INC. ("SYNOLOGY") VOOR DE SYNOLOGY SOFTWARE DIE OP HET SYNOLOGY-PRODUCT WERD GEINSTALLEERD DAT DOOR U WERD GEKOCHT (HET "PRODUCT"), OF LEGAAL WERD GEDOWNLOAD VAN WWW.SYNOLOGY.COM, OF ANDER KANAAL DAT DOOR SYNOLOGY WORDT AANGEBODEN ("SOFTWARE").

ALS U DE PRODUCTEN MET DE SOFTWARE GEBRUIKT, DE SOFTWARE OP DE PRODUCTEN OF APPARAAT DAT VERBONDEN IS MET DE PRODUCTEN INSTALLEERT, GAAT U AKKOORD OM AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA GEBONDEN TE ZIJN. ALS U NIET AKKOORD BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA MAG U DE PRODUCTEN DIE DE SOFTWARE BEVATTEN OF DE SOFTWARE NIET DOWNLOADEN VAN WWW.SYNOLOGY.COM OF ANDERE KANALEN DIE DOOR SYNOLOGIE WORDEN AANGEBODEN. U MOET HET PRODUCT RETOURNEREN NAAR DE VERKOPER WAAR U HET HEBT GEKOCHT VOOR EEN TERUGBETALING IN OVEREENSTEMMING MET HET TOEPASSELIJKE RETOURBELEID VAN DE VERKOPER.

Deel 1. Beperkte softwarelicentie. Onderhevig aan de algemene voorwaarden van deze EULA verleent Synology u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke licentie om een kopie van de Software van het Product of op uw apparaat dat verbonden is met het product te installeren, uit te voeren en te gebruiken op het product, uitsluitend in het kader van uw geautoriseerd gebruik van het Product.

Deel 2. Documentatie. U kunt een redelijk aantal kopieën maken en gebruiken van alle documentatie geleverd met de Software; op voorwaarde dat deze kopieën enkel worden gebruikt voor interne bedrijfsdoeleinden en niet opnieuw worden gepubliceerd of gedistribueerd (afgedrukt of in elektronische vorm) aan een derde partij.

Deel 3. Back-up U kunt een redelijk aantal kopieën maken van de Software, uitsluitend voor back-up en archiveringsdoeleinden.

Deel 4. Updates. Alle software die Synology u levert of die beschikbaar wordt gemaakt op de Synology website op www.synology.com ("Website") of ander kanaal dat door Synology wordt aangeboden, dat de oorspronkelijke Software bijwerkt of aanvult, wordt gedekt door deze EULA tenzij afzonderlijke licentievoorzwaarden worden geleverd. In dit geval zullen deze afzonderlijke voorwaarden leidend zijn.

Deel 5. Licentiebeperkingen. De licentie vermeld in Sectie 1, 2 en 3 is enkel van toepassing op de mate waarin u het Product hebt besteld en betaald, en vermeldt al uw rechten met betrekking tot de Software. Synology behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet worden vermeld in deze EULA. Zonder vermindering van het voorgaande mag u geen enkele derde partij autoriseren of toelaten: (a) de Software te gebruiken voor een ander doel dan in verband met het Product; (b) de Software licentiëren, verdelen, leasen, verhuren, uitlenen, toewijzen of anderszits toepassen of de Software gebruiken; (c) de bron code reverse engineeren, decompileren, de-assembleren of een poging ondernemen de broncode te kennen voor of eventuele handelsgeheimen met betrekking tot de Software, behalve en uitsluitend in de mate dat een dergelijke activiteit expliciet toegelaten is door de toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking; (d) eventuele afgeleide werken van de Software aanpassen, wijzigen, veranderen, vertalen of aanmaken; (e) informatie met betrekking tot het auteursrecht of andere eigendomsrechten op de Software of Product verwijderen, veranderen of verbergen op het Product; of (f) alle methoden gebruikt door Synology om toegang tot de componenten, eigenschappen of functies van het Product of de Software te omzeilen of proberen te omzeilen. Met inachtneming van de beperkingen die in Deel 5 worden gespecificeerd, mag u voor commerciële doeleinden services die op een Synology NAS-server worden gehost aan derden leveren.

Deel 6. Open Source. De Software kan componenten bevatten die worden gelicentieerd aan Synology onder de GNU Algemene Openbare Licentie ("GPL componenten"), momenteel beschikbaar op <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. De voorwaarden van de GPL gelden uitsluitend met betrekking tot de GPL-componenten in de mate dat deze EULA conflicteert met de vereisten van de GPL in het kader van uw gebruik van de GPL-componenten en, in een dergelijke situatie, verklaart u zich akkoord gebonden te zijn door de GPL met betrekking tot uw gebruik van dergelijke componenten.

Deel 7. Audit. Synology heeft het recht om te controleren of u de voorwaarden van deze EULA naleeft. U verklaart zich akkoord toegang te verlenen aan Synology tot de faciliteiten, apparatuur, boeken, registraties en documenten en om anderzijds redelijk samen te werken met Synology om een dergelijke audit, door Synology of afgevaardigden van Synology, mogelijk te maken.

Deel 8. Eigendom. De Software is de waardevolle eigendom van Synology en zijn licentiehouders en wordt beschermd door auteursrechten en andere wetgeving en verdragen ten aanzien van intellectueel eigendom. Synology of zijn licentiehouders zijn eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en op de Software, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Deel 9. Beperkte garantie. Synology biedt een beperkte garantie dat de Software substantieel zal voldoen aan de specificaties voor de Software die door Synology werden gepubliceerd, indien aanwezig, of anderszits vooropgesteld op de website, gedurende een periode die door uw lokale wetgeving wordt vereist. Synology zal commercieel redelijke inspanningen leveren om, volgens het exclusieve oordeel van Synology, een dergelijke niet-conformiteit in de Software te

corrigeren of een Software te vervangen die niet conform is met de voorgaande garantie, op voorwaarde dat u Synology schriftelijk op de hoogte brengt van deze niet-conformiteit tijdens de garantieperiode. De voornoemde garantie is niet van toepassing op een niet-conformiteit die het resultaat is van: (w) het gebruik, de reproductie, de distributie of openbaarmaking die niet in overeenstemming is met deze EULA; (x) de aanpassing, de wijziging of een andere verandering van de Software door iemand anders dan Synology; (y) de combinatie van de Software met een product, diensten of andere items geleverd door iemand anders dan Synology; of (z) uw nalatigheid deze EULA na te leven.

Deel 10. Ondersteuning. Tijdens de periode die in Deel 9 wordt vermeld, zal Synology de ondersteuningsdiensten beschikbaar maken voor u. Na het verstrijken van deze periode kan de ondersteuning voor de Software beschikbaar zijn van Synology op schriftelijke aanvraag.

Deel 11. Afwijzing van garanties. TENZIJ UITDRUKKELIJK HIERBOVEN VERMELD, WORDT DEZE SOFTWARE "AS IS" EN MET ALLE FOUTEN GELEVERD. SYNOLOGY EN ZIJN LEVERANCIERS VERWERPEN HIER ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR, ALS RESULTAAT VAN DE WETGEVING OF ANDERZIJD, MAAR NIET BEPERKT TOT EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE OF GEBRUIK, TITEL, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE BIEDT SYNOLOGY GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE VRIJ IS VAN BUGS, FOUTEN, VIRUSSEN OF ANDERE DEFECTEN.

Deel 12. Afwijzing van bepaalde schade. SYNOLOGY, NOCH ZIJN LICENTIEHOUDERS, KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE, STRAFFELIJK, GEVOLGSCHADE OF GELIJKAARDIGE SCHADE OF WELKE AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN GEGEVENS, INFORMATIE, OPBRENGSTEN, WINST OF BEDRIJF) DIE HET RESULTAAT ZIJN VAN OF VERWANT ZIJN AAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE ONMOGELIJKHEID DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN ONDER OF IN VERBAND MET DEZE EULA OF DE SOFTWARE, ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE, ZELFS ALS SYNOLOGY OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN EEN DERGELIJKE SCHADE.

Deel 13. Aansprakelijkheidsbeperking. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY EN ZIJN LEVERANCIERS ALS RESULTAAT VAN OF VERWANT AAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF ANDERZIJD ONDER OF IN VERBAND MET DEZE EULA OF DE SOFTWARE IS BEPERKT TOT HET WERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR HET PRODUCT, ONGEACHT DE SCHADE DIE U KUNT OPLOPEN EN ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE THEORIE. De voornoemde afwijzing van garanties, afwijzing van bepaalde schade en beperking van de aansprakelijkheid is van toepassing op de maximum mate toegelaten door de toepasselijke wetgeving. De wetten van bepaalde staten/rechtsgebieden verbieden de uitsluiting van impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. Binnen de mate dat deze wetgeving van toepassing op deze EULA is het mogelijk dat de voornoemde uitsluitingen en beperkingen niet van toepassing zijn op u.

Deel 14. Uitvoerrestricties. U erkent dat de Software onderworpen is aan de exportrestricties van de V.S. U gaat ermee akkoord dat u alle toepasselijke wetten en verordeningen naleeft die van toepassing zijn op de Software, inclusief maar zonder beperking van de exportwetgeving van de Verenigde Staten.

Deel 15. Beëindiging. Zonder afbreuk aan eventuele andere rechten kan Synology deze EULA beëindigen als u de hierin vermelde algemene voorwaarden niet naleeft. In een dergelijke situatie moet u uw gebruik van de Software stopzetten en alle kopieën van de Software en alle onderdelen vernietigen.

Deel 16. Toewijzing. U mag uw rechten onder deze EULA niet overdragen of toewijzen aan een derde partij, behalve de rechten die vooraf op het Product werden geïnstalleerd. Een dergelijke overdracht of toewijzing in overtreding van de voornoemde beperking zal nietig worden verklaard.

Deel 17. Toepasselijke wetgeving. Tenzij expliciet verboden door de lokale wetgeving wordt deze EULA bepaald door de wetgeving van het land waar Synology Inc. actief is, zonder rekening te houden met eventuele conflicten van tegenstrijdige wettelijke principes.

Deel 18. Geschillenbeslechting. Elk geschil, controversie of claim die voortvloeit uit of in verband staat met deze EULA wordt exclusief en definitief opgelost door arbitrage die door drie neutrale bemiddelaars, in overeenstemming met de procedures van de Arbitragewet en soortgelijke regels zoals opgelegd in het land waar Synology Inc. actief is, wordt uitgevoerd. Arbitrage en verwante handhavingsregels. In dergelijke situaties wordt de arbitrage beperkt tot het geschil tussen u en Synology. De arbitrage, of een deel ervan, wordt niet geconsolideerd met andere arbitrage en wordt niet uitgevoerd op basis van een class wide- of class action-basis. De arbitrage vindt plaats in Taipei, en de arbitrageprocedure wordt uitgevoerd in het Engels, of, indien beide partijen daartoe akkoord gaan, in het Mandarijn. De beslissing van de arbitrage is definitief en bindend voor de partijen en kan opgelegd worden in ieder bevoegd rechtsgebied. U begrijpt dat, in de afwezigheid van deze voorziening, u het recht heeft een dergelijk geschil, controversie of claim te procederen in een rechtbank, inclusief het recht claims te procederen op basis van klasse of principieel proces, en u heeft expliciet en bewust afstand gedaan van deze rechten en gaat akkoord ieder geschil op te lossen door bindende arbitrage in overeenstemming met de voorzieningen van dit Deel 18. Niets in dit Deel kan worden beschouwd als een verbod of beperking van Synology schadeloosstelling te zoeken via een gerechtelijk bevel of dergelijke andere rechten en oplossingen te zoeken die het bedrijf bij recht of billijkheid heeft met betrekking tot eventuele bedreigingen of dreigende overtreding van een voorziening

van deze EULA met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van Synology.

Deel 19. Gerechtskosten. In iedere arbitrage, bemiddeling of andere wettelijke actie of gerechtelijke actie om rechten of oplossingen af te dwingen onder deze EULA heeft de winnende partij het recht, bovenop iedere andere schadeloosstelling waar de betreffende partij recht op heeft, de kosten en redelijke gerechtskosten te recupereren.

Deel 20. Scheidbaarheid. Indien een voorziening van deze EULA als ongeldig, onwettelijk of niet afdwingbaar wordt beschouwd door een bevoegde rechtbank, dan blijft de rest van deze EULA volledig van kracht.

Deel 21. Volledige overeenkomst. Deze EULA omvat de volledige overeenkomst tussen Synology en u met betrekking tot de Software en het onderwerp hiervan en heeft prioriteit boven alle vorige en gelijktijdige afspraken en overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling. Geen enkele wijziging, amendement of afwijzing van een van de voorzieningen van deze EULA is geldig tenzij vooropgesteld in een schriftelijk instrument ondertekend door de partij die hierdoor wordt gebonden.

Deze EULA is een vertaling van de Engels versie. In het geval van een geschil tussen de Engelse en eventuele niet-Engels versies zal de Engelstalige versie prevaleren.

SYNOLOGY, INC. BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

DEZE BEPERKTE GARANTIE ('GARANTIE') IS VAN TOEPASSING OP DE PRODUCTEN (ZOALS HIERONDER GEDEFINIËRD) VAN SYNOLOGY, INC. EN DIENS GELIEERDE PARTIJEN, MET INBEGRIJF VAN SYNOLOGY AMERICA CORP (GEZAMENLIJK 'SYNOLOGY' TE NOEMEN). WANNEER U DE VERPAKKING OPENT EN/OF HET PRODUCT GEBRUIKT, AANVAARDT U TE ZIJN GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE. HOUD ER REKENING MEE DAT DEZE BEPERKTE GARANTIE NIET VAN TOEPASSING IS OP DE SOFTWARE DIE IN DE PRODUCTEN IS OPGENOMEN EN WAARVOOR EEN LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS GELDT. SYNOLOGY BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DEZE PRODUCTGARANTIE VAN TIJD TOT TIJD ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN TE PASSEN EN/OF TE WIJZIGEN. GEBRUIK HET PRODUCT NIET ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE. RETOURNEER HET PRODUCT IN PLAATS DAARVAN AAN DE VERKOPER BIJ WIE U HET HEBT GEKOCHT OM UW GELD RETOUR TE ONTVANGEN OVEREENKOMSTIG HET TOEPASSELIJKE RETOURSBELEID VAN DE VERKOPER. HOUD ER REKENING MEE DAT DE GARANTIEONDERSTEUNING VAN SYNOLOGY NIET IN ELK LAND BESCHIKBAAR IS EN DAT SYNOLOGY KAN WEIGEREN DE ONDERSTEUNING OP BASIS VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE TE VERSTREKKEN ALS U DERGELIJKE ONDERSTEUNING NIET AANVRAAGT IN HET LAND WAARIN HET PRODUCT OORSPRONKELIJK WERD GEKOCHT. HET LAND WAARIN HET PRODUCT OORSPRONKELIJK WERD GEKOCHT, ZAL WORDEN BEPAALD OP BASIS VAN DE INTERNE GEGEVENS VAN SYNOLOGY.

Lid 1. Producten

(a) 'Producten' verwijst naar nieuwe of gerenoveerde producten; (b) 'Nieuw product' verwijst naar de hardware van Synology en de accessoires van Synology die zijn inbegrepen in de oorspronkelijke verpakking die de klant kocht bij een bevoegde distributeur of wederverkoper van Synology. U kunt ons 'Nieuwe product' bekijken op <https://www.synology.com/products/status>. (c) 'Gereviseerd product' verwijst naar alle producten van Synology die door Synology's gelieerde partij of door een bevoegde distributeur of wederverkoper van Synology zijn gereviseerd, met uitzondering van producten die worden verkocht 'zoals ze zijn' of 'zonder garantie'. (d) Overige definities: 'Klant' verwijst naar de oorspronkelijke persoon of entiteit die het product van Synology kocht of naar een erkende Synology-distributeur of -wederverkoper; 'Webwinkel' verwijst naar een webwinkel die wordt beheerd door Synology of door de aan Synology gelieerde partij; 'Software' verwijst naar de bedrijfseigen software van Synology die op het product aanwezig is als dit door de klant wordt gekocht, die door de klant via de website wordt gedownload of die vooraf op het product is geïnstalleerd door Synology, en omvat alle firmware, gerelateerde media, afbeeldingen, animaties, video's, audio, tekst en applets die in de software of in het product zijn verwerkt, alsook alle updates of upgrades van dergelijke software.

Lid 2. Garantieperiode

(a) 'Garantieperiode': De garantieperiode begint op de aankoopdatum die staat vermeld op het aankoopbewijs of de factuur dat/die aan de klant wordt gepresenteerd en eindigt op de dag na het einde van de garantieperiode voor elk nieuw product. U kunt de garantieperiode voor elk nieuwe product bekijken op <https://www.synology.com/products/status>. Voor gereviseerde producten of gerepareerde onderdelen geldt de rest van de garantieperiode van het product dat ze zullen vervangen, of negentig (90) dagen vanaf de datum waarop het product werd vervangen of gerepareerd, afhankelijk van wat langer duurt, met uitzondering van producten die door winkels worden verkocht 'zoals ze zijn' of 'zonder garantie'. Als er geen dergelijk aankoopbewijs of dergelijke factuur zal worden overhandigd, zal de garantieperiode ingaan op de productiedatum op basis van onze interne gegevens. (b) 'Verlengde garantieperiode': Voor klanten die de optionele service EW201/EW202 kopen voor toepasselijke producten die in lid 1(b) zijn gespecificeerd, zal de in lid 2(a) gespecificeerde garantieperiode van het voor de optionele EW201-/EW202-service geregistreerde toepasselijke product met twee jaar worden verlengd. U kunt het toepasselijke model bekijken op https://www.synology.com/products/Extended_Warranty.

Lid 3. Beperkte garantie en rechtsmiddelen

3.1 Beperkte garantie. Behoudens lid 3.2 garandeert Synology de klant dat ieder product (a) vrij is van materiële defecten in vakmanschap en (b) tijdens de garantieperiode bij normaal gebruik substantieel zal presteren in overeenstemming met de door Synology gepubliceerde specificaties voor het product. Een dergelijke beperkte garantie geldt niet voor de software die in het product is opgenomen of door de klant is gekocht, waarop de bijbehorende licentieovereenkomst voor eindgebruikers van toepassing is. Synology geeft geen garantie op gerenoveerde producten die worden verkocht 'zoals ze zijn' of 'zonder garantie'. Deze beperkte garantie is NIET overdraagbaar en geldt alleen voor de klanten die producten rechtstreeks kopen bij Synology's gelieerde partij en wederverkopers en distributeurs die door Synology zijn erkend. De garantie die in lid 3 wordt vermeld, eindigt bij de verkoop of overdracht van het product door de klant aan een externe partij.

3.2 Uitsluitingen. De voornoemde garanties en garantieverplichtingen zijn niet van toepassing op een product dat (a) werd geïnstalleerd of gebruikt op een wijze die niet werd gespecificeerd of beschreven in het product of de bijbehorende documenten; (b) beschadigd raakte als gevolg van onderhoud (inclusief upgrades en uitbreidingen) door iemand die geen vertegenwoordiger van Synology of een door Synology erkende dienstverlener is; (c) op enige wijze werd misbruikt, onjuist gebruikt of beschadigd; (d) werd gebruikt met voorwerpen die niet door Synology werden geleverd, met uitzondering van de hardware of software waarvoor het product werd ontworpen; of (e) anderzijds niet voldoet aan de productspecificaties en dit defect is toe te wijzen aan oorzaken buiten de controle om van Synology; (f) is gerelateerd aan hardwareproducten of software die niet van Synology zijn, ook al is er sprake van opname in of verkoop in combinatie met hardware van Synology; (g) de klant het product demonteert, tenzij met toestemming van Synology; (h) de klant nalaat een correctie, wijziging, verbetering of een andere update uit te voeren die door Synology aan de klant beschikbaar wordt gesteld; of (i) de klant een correctie, wijziging, verbetering of andere update implementeert, installeert of gebruikt die door een externe partij beschikbaar werd gesteld; (j) er enige compatibiliteitsproblemen optreden tijdens de installatie van hardwareproducten, software of componenten die niet door

Synology worden ondersteund; (k) productschade als gevolg van een ongeval, brand, contact met een vloeistof, aardbeving of andere externe oorzaak; (l) cosmetische schade als gevolg van normale slijtage of anderszins vanwege normale veroudering van het product, inclusief, maar niet beperkt tot, krassen, deuken en defect kunststof rond poorten, tenzij het defect is ontstaan als gevolg van een defect in materialen of vakmanschap; (m) het serienummer is verwijderd of onzichtbaar is gemaakt op het product, waardoor identificatie niet mogelijk is.

3.3 Ondersteuning op basis van de garantie en exclusief rechtsmiddel. Als de klant binnen de toepasselijke garantieperiode op de ondervermelde manier kennisgeeft van het niet-conformereren aan een van de garanties die in lid 3.1 zijn bepaald, zal Synology na verificatie naar het oordeel van Synology: (a) zich redelijke commerciële inspanningen getroosten om het product te repareren, (b) technische ondersteuning bieden, of (c) het niet-conforme product of een onderdeel hiervan vervangen nadat het volledige product is geretourneerd in overeenstemming met lid 3.4. De voorgaande bepaling beschrijft de volledige aansprakelijkheid van Synology en de enige en exclusieve oplossing van de klant voor een schending van de garantie onder lid 3.1 of enig ander defect of gebrek in het product. De klant zal Synology redelijkerwijs bijstaan bij het diagnosticeren en valideren van enige afwijking in het product.

3.4 Retourneren. Elke productretour door de klant op grond van lid 3.3 moet plaatsvinden overeenkomstig de dan geldende retourprocedures van Synology en op vertoon van het aankoopbewijs of de factuur. Meer informatie over de retourprocedure is te vinden op https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Service_Application/How_to_make_warranty_claim_for_Synology_NAS. Om een claim op basis van de garantie in te dienen, moet de klant het volledige product aan Synology retourneren overeenkomstig dit lid 3.4. Elk geretourneerde product dat is gedemonteerd (m.u.v. wanneer Synology daar opdracht voor heeft gegeven) zal worden geweigerd en voor rekening van de klant aan de klant worden geretourneerd. Elk product moet gefrankeerd en verpakt in een verpakking die voldoende in staat is de inhoud ervan te beschermen in dezelfde staat waarin deze van Synology werd ontvangen worden geretourneerd aan het adres dat door Synology is opgegeven. De klant is verantwoordelijk voor de verzekering en het risico van verlies met betrekking tot geretourneerde artikelen totdat ze goed door Synology zijn ontvangen.

3.5 Vervanging door Synology. Als Synology er voor kiest om een product op grond van deze garantie, zoals beschreven in lid 3.1, te vervangen, zal Synology voor eigen rekening een vervangend product via de door Synology geselecteerde verzendmethode verzenden nadat het niet-conformerende product, dat op grond van lid 3.4 werd geretourneerd, is ontvangen en Synology heeft gevalideerd dat het product niet aan de garantie voldoet. In sommige landen kan Synology naar eigen goeddunken de Synology Replacement Service op bepaalde producten toepassen, waardoor Synology een vervangend product naar de klant zal verzenden voordat het niet-conformerende product door de klant wordt teruggestuurd ('Synology Replacement Service').

3.6 Afwijzing van garanties. DE GARANTIES, VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY EN DE OPLOSSINGEN VAN DE KLANT DIE IN DEZE GARANTIE WORDEN VERMELD, ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ANDERE GARANTIES, VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN SYNOLOGY – DIE HIERBIJ DOOR DE KLANT WORDEN AFGeweZEN, GEVRIJWAARD EN ONTKEND – ALSOOK ALLE ANDERE RECHTEN, VORDERINGEN EN OPLOSSINGEN VAN DE KLANT JEGENS SYNOLOGY, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET OP BASIS VAN DE WETGEVING OF ANDERZIJDS, MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, BEGELEIDENDE DOCUMENTATIE OF SOFTWARE, ALSOOK ALLE ANDERE GOEDEREN OF DIENSTEN DIE ONDER DEZE GARANTIE WORDEN GELEVERD, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT: (A) IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE OF GEBRUIK; (B) IMPLICIETE GARANTIE VEROORZAAKT DOOR DE PRESTATIE, DE HANDELSWIJZEN, HET GEBRUIK OF DE HANDEL; (C) VORDERINGEN INZAKE INBREUK OF VERDUISTERING; OF (D) VORDERINGEN VANWEGE EEN ONRECHTMATIGE DAAD (OP BASIS VAN NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE THEORIE). SYNOLOGY BIEDT GEEN GARANTIE EN WIJST SPECIFIEK ELKE GARANTIE AF DAT DE GEGEVENS OF INFORMATIE DIE OP EEN PRODUCT VAN SYNOLOGY WORDT/WORDEN OPGESLAGEN, VEILIG IS/ZIJN, ZONDER RISICO OP GEGEVENSVERLIES. SYNOLOGY ADVISEERT DE KLANT DE NODIGE MAATREGELLEN TE TREFFEN OM EEN RESERVEKOPIE TE MAKEN VAN DE GEGEVENS DIE OP HET PRODUCT WORDEN OPGESLAGEN. SOMMIGE STATEN VERBIEDEN BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES. IN DAT GEVAL IS DE BOVENGENOMENDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP DE KLANT VAN TOEPASSING.

Lid 4. Aansprakelijkheidsbeperking

4.1 Overmacht. Synology is niet aansprakelijk voor en kan niet worden beschouwd als zijnde nalatig of in overtreding onder deze garantie op basis van een vertraging of de nalatigheid bij het uitvoeren van de verplichtingen in deze garantie als gevolg van een oorzaak of situatie die buiten haar redelijke controle valt (inclusief, zonder beperking, iedere daad of nalatigheid van de klant).

4.2 Afwijzing van bepaalde schade. SYNOLOGY EN HAAR LICENTIEHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE KOSTEN VAN EVENTUELE INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN GEGEVENS, INFORMATIE, OPBRENGSTEN, WINST OF BEDRIJF) DIE VOORTKOMEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ENIGE BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE OF SOFTWARE, ALSOOK VOOR ENIGE ANDERE GOEDEREN OF DIENSTEN DIE OP GROND VAN DEZE GARANTIE WORDEN GEBODEN, HETZIJ OP BASIS VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIIP VAN NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE OF ZELFS ALS SYNOLOGY WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

4.3 Aansprakelijkheidsbeperking. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY EN HAAR LEVERANCIERS ALS RESULTAAT VAN OF IN RELATIE TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF ANDERZIJDS ONDER OF IN VERBAND MET DEZE EULA OF DE SOFTWARE IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U VOOR HET PRODUCT HEBT BETAALD, ONGEACHT DE SCHADE DIE U KUNT OPLOPEN EN ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE THEORIE. De voornoemde afwijzing van bepaalde schades en aansprakelijkheidsbeperking is voor zover wettelijk maximaal toegestaan van toepassing. De wetgeving in bepaalde staten/rechtsgebieden verbiedt de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet van toepassing op de klant, voor zover deze wetten op het product van toepassing zijn.

Lid 5. Overige

5.1 Eigen rechten. Het product en begeleidende software en documentatie die bij het product zijn geleverd, omvatten bedrijfsrechten en intellectuele eigendomsrechten van Synology en diens externe leveranciers en licentiehouders. Synology houdt en behoudt alle rechten, titels en belangen in de intellectuele eigendomsrechten op het product; geen enkel recht of eigenaarschap van enige intellectuele eigendomsrechten in of op het product, de begeleidende software of documentatie en eventuele andere goederen die onder deze garantie worden geleverd, worden op grond van deze garantie aan de klant overgedragen. De klant zal (a) de algemene voorwaarden naleven van de licentieovereenkomst van Synology voor eindgebruikers die toebehoort aan enige software die door Synology of een door Synology erkende distributeur of verkoper wordt geleverd; en (b) zal geen pogingen ondernemen tot reverse engineering van een product of component ervan, noch de begeleidende software of een van de intellectuele eigendomsrechten van Synology op enige andere wijze toe-eigenen, omzeilen of overtreden.

5.2 Toewijzing. De klant zal geen van zijn rechten op grond van deze garantie direct, door uitvoering van de wet of anderszins toewijzen zonder voorafgaande toelating van Synology.

5.3 Geen aanvullende voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk door deze garantie wordt toegestaan, zal geen enkele partij zijn gebonden aan, en verwerpt elke partij specifiek elke bepaling, voorwaarde of andere regeling die in conflict is met de bepalingen in deze garantie die door de tegenpartij wordt toegepast op enig(e) inkooporder, ontvangstbewijs, acceptatie, bevestiging, briefwisseling of anderszins, tenzij elke partij uitdrukkelijk schriftelijk instemt met deze bepaling. Als deze garantie in strijd is met enige voorwaarden of bepalingen van een andere overeenkomst die door de partijen met betrekking tot het product is aangegaan, zal deze garantie prevaleren tenzij de andere overeenkomst specifiek verwijst naar de leden van deze garantie die daardoor worden opgeheven.

5.4 Toepasselijk recht. Tenzij lokale wetgeving dat expliciet verbiedt, wordt deze garantie beheerst door de wetten van de staat Washington (VS) voor klanten die inwoner zijn van de Verenigde Staten en door de wetten van de Republiek China (Taiwan) voor klanten die niet in de Verenigde Staten woonachtig zijn, onverlet enige conflicterende rechtsbeginselen. Het VN-verdrag uit 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken of iedere opvolger hiervan is niet van toepassing.

5.5 Geschillenbeslechting. Elk geschil, elke controverse en elke vordering als gevolg van of in relatie tot deze garantie, het product of dienstverlening van Synology met betrekking tot het product of de relatie tussen klanten die woonachtig zijn in de Verenigde Staten en Synology wordt exclusief en definitief opgelost door arbitrage onder de huidige commerciële wetten van de American Arbitration Association, tenzij hieronder anders wordt voorzien. De arbitrage zal plaatsvinden door een enkele arbiter en zal uitsluitend worden beperkt tot het geschil tussen de klant en Synology. De arbitrage of een deel ervan zal niet worden geconsolideerd met andere arbitrage en zal niet worden uitgevoerd op basis van een groepsproces ('class-wide' of 'class-action'). De arbitrage zal plaatsvinden te King County, Washington (VS) door indiening van documenten, hetzij telefonisch, online of persoonlijk, zoals op aanvraag van de partijen door de arbiter wordt bepaald. De winnende partij in enige arbitragezaak of enig juridisch proces in de Verenigde Staten of anderszins zal alle kosten en redelijke honoraria van advocaten ontvangen, met inbegrip van de arbitragekosten die door de winnende partij zijn betaald. Elke beslissing die in een dergelijke arbitragezaak wordt genomen, is definitief en bindend voor de partijen en het oordeel mag daarna worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank. De klant begrijpt dat hij, bij de afwezigheid van deze voorziening, het recht heeft een dergelijk geschil of dergelijke controverse of vordering voor te leggen aan een rechtbank, met inbegrip van het recht op een 'class-wide' of 'class-action'-proces, en de klant neemt uitdrukkelijk en bewust afstand van deze rechten, instemmend elk geschil op te lossen door bindende arbitrage in overeenstemming met de voorzieningen van lid 5.5. Geschillen, controverses of vorderingen van klanten die niet woonachtig zijn in de Verenigde Staten zullen definitief worden opgelost door arbitrage door drie neutrale arbiters in overeenstemming met de procedures van de arbitriewetgeving en gerelateerde handhavingsregels in de Republiek China. De arbitrage vindt plaats in Taipei, Taiwan, Republiek China en de arbitrageprocedure zal plaatsvinden in het Engels, of, indien beide partijen daartoe akkoord gaan, in het Mandarijn. De arbitragebeslissing is definitief en bindend voor de partijen en kan in ieder bevoegd rechtsgebied worden gehandhaafd. Niets in dit lid kan worden beschouwd als een verbod of beperking van Synology om schadeloosstelling te zoeken via een gerechtelijk bevel of dergelijke andere rechten, alsook om oplossingen te zoeken die zij recht of billijk acht met betrekking tot eventuele daadwerkelijke of dreigende schendingen van enige bepaling in deze garantie met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van Synology.

5.6 Advocaatskosten. In iedere arbitragezaak, bemiddeling of andere wettelijke actie of gerechtelijke actie om rechten of oplossingen af te dwingen onder deze garantie heeft de winnende partij naast elke andere schadeloosstelling het recht om de kosten en redelijke gerechtskosten te verhalen.

5.7 Uitvoerrestricties. U erkent dat op de software mogelijk uitvoerrestricties van de VS van toepassing zijn. U erkent dat u alle toepasselijke wetten en verordeningen naleeft die op het product van toepassing zijn, met inbegrip van, maar zonder beperking van, de wetgeving van de Amerikaanse Export Administration.

5.8 Scheidbaarheid. Indien enige bepaling in deze garantie door een bevoegde rechtbank als ongeldig, onwettelijk of onuitvoerbaar wordt beschouwd, zal de rest van deze garantie volledig van kracht blijven.

5.9 Volledige overeenkomst. Deze garantie omvat de volledige overeenkomst en overtreft alle andere vorige overeenkomsten tussen Synology en de klant met betrekking tot de onderhavige materie. Geen enkele wijziging, aanpassing of afwijzing van een van de bepalingen in deze garantie is geldig, tenzij deze schriftelijk is uiteengezet en de partij daar door ondertekening ervan aan is gehouden.

FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI - A