

Producthandleiding

RX6025sas

Synology

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Voor u begint	2
1.1 Inhoud verpakking	2
1.2 Synology RX6025sas in een oogopslag	3
1.3 Tabel LED-indicatoren	5
1.4 Hardwarespecificaties	6
1.5 Reserveonderdelen	7
1.6 Optionele accessoires	8
Hoofdstuk 2: Installatie hardwarecomponenten	9
2.1 Aanbevolen gereedschap	9
2.2 Voorzorgsmaatregelen	9
2.3 Veiligheidsrichtlijnen	11
2.4 Opslagschijven installeren	13
2.5 Railkits installeren en verwijderen	16
2.6 Verbinden met Synology NAS	30
Hoofdstuk 3: Systeemonderhoud	41
3.1 Een defecte ventilator vervangen	41
3.2 Power Supply Unit (PSU) vervangen	44
Hoofdstuk 4: Probleemoplossing	46
4.1 Checklist voor probleemoplossing	46
4.2 Oplossing van veelvoorkomende problemen	47
4.3 Voordat u contact opneemt met Synology Technische ondersteuning	48
4.4 Contact opnemen met Synology Technische ondersteuning	49
4.5 Informatie, hulp en service	49

Hoofdstuk 1: Voor u begint

Bedankt voor de aankoop van dit Synology product! Controleer voordat u de nieuwe uitbreidingseenheid installeert de inhoud van de verpakking of u onderstaande items hebt ontvangen. Lees ook aandachtig de veiligheidsinstructies om persoonlijk letsel of beschadiging van de uitbreidingseenheid te voorkomen.


Opmerkingen:

- Alle gebruikte afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het feitelijke product.


1.1 Inhoud verpakking

Neem contact op met de verkoper als de verpakking een van de onderstaande mist:

Hoofdeenheid x 1




AC-netsnoer x 2





Uitbreidingskabel x 2

RKS-03 (railkit) x 1



1.2 Synology RX6025sas in een oogopslag



Nr.	Naam	Beschrijving
1	POWER-indicator	Toont de aan/uit-status. ¹

2	ALERT-indicator	Toont waarschuwingen m.b.t. ventilator of temperatuur. Zie " Tabel LED-indicatoren " voor meer informatie.
3	Knop Geluidssignaal uit	Indrukken om het geluidssignaal uit te schakelen die bij een storing wordt geactiveerd.
4	Schijfstatusindicator	Toont de status van de schijf. Zie " Tabel LED-indicatoren " voor meer informatie.
5	PSU-ventilator	Verwijdert overtollige warmte en koelt de PSU.
6	Voedingspoort	Sluit hier het netsnoer aan.
7	PSU-indicator	Toont de status van de voedingseenheid (PSU). Zie " Tabel LED-indicatoren " voor meer informatie.
8	STATUS-indicator	Toont de status van het systeem. Zie " Tabel LED-indicatoren " voor meer informatie.
9	ALERT-indicator	Toont waarschuwingen m.b.t. ventilator of temperatuur. Zie " Tabel LED-indicatoren " voor meer informatie.
10	Uitbreidingseenheid-ID-indicator	Toont het ID-nummer van de uitbreidingseenheid.
11	SAS IN-poort en -indicator	Verbindt de SAS OUT-poort van een Synology NAS of een andere uitbreidingseenheid. Zie " Verbinden met Synology NAS " voor meer informatie.
12	SAS OUT-poort en -indicator	Verbindt de SAS IN-poort met een andere uitbreidingseenheid. Zie " Verbinden met Synology NAS " voor meer informatie.

Opmerkingen:

1. De RX6025sas wordt automatisch ingeschakeld zodra de stroomkabel op een stroombron wordt aangesloten. Zie "[Verbinden met Synology NAS](#)" voor meer informatie.
2. Ga voor meer informatie over de door uw Synology NAS ondersteunde Synology-uitbreidingseenheden naar de [officiële website van Synology](#).

1.3 Tabel LED-indicatoren

LED-indicator	Kleur	Status	Beschrijving
POWER	Blauw	Statisch	Ingeschakeld
	Uit		Uitgeschakeld
Indicator schijfstatus (op lade)	Blauw	Statisch	Schijf gereed
		Knipperend	Bezig met toegang maken met de schijf
	Rood	Statisch	Schijffout/poort uitgeschakeld ¹
	Uit		Geen interne schijf
ALERT	Oranje	Knipperend	Systeemfout ²
	Uit		Systeem normaal
PSU-indicator	Groen	Statisch	Voedingseenheid normaal
		Knipperend	Voedingstand-by/AC aanwezig
	Oranje	Statisch	Fout voedingseenheid/geen AC-voeding
	Uit		Voedingseenheid uit
Status achterzijde	Groen	Knipperend	Ingeschakeld
	Uit		Uitgeschakeld
Alert achterzijde	Oranje	Knipperend	Systeemfout ²
	Uit		Systeem normaal
SAS IN/OUT	Groen	Statisch	Synology NAS/Uitbreidingseenheid aangesloten
	Uit		Synology NAS/Uitbreidingseenheid losgekoppeld

Opmerkingen:

1. Probeer uw Synology NAS opnieuw op te starten of sluit de schijven opnieuw aan en start het HDD/SSD-diagnoseprogramma van de fabrikant om de integriteitsstatus van de schijven te controleren. Kunt u zich aanmelden bij DSM, start dan de ingebouwde S.M.A.R.T.-test om de schijven te scannen. Neem contact op met de Technische Ondersteuning van Synology als het probleem blijft bestand.
2. Wanneer het **ALERT LED** continu oranje knippert, is dit een indicatie van systeemfouten zoals ventilatorstoring, systeemoververhitting of beschadigd volume. Meld u aan bij DSM voor gedetailleerde informatie.

1.4 Hardwarespecificaties






Item	RX6025sas
Compatibel schijftype	3.5"/2.5" SAS/SATA x 60
Externe poort	• SAS IN x 1 • SAS OUT x 1
Afmetingen (H X B X D) (mm)	• 176 × 438 × 985 • 176 × 482 × 1020 (met serveroren)
Gewicht (kg)	33,9
Certificaten	• FCC klasse A • CE klasse A • UKCA • BSMI klasse A • EAC • VCCI • RCM • KC • UL • RoHS compatibel
Omgevingsvereisten	• Netspanning: 200V tot 240V AC • Frequentie: 50/60Hz • Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 35°C (32°F tot 95°F) • Opslagtemperatuur: -20°C tot 60°C (-5°F tot 140°F) • Relatieve vochtigheid: 5 % tot 95 % RV

Opmerkingen:

1. Modelspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de website van Synology voor de meest recente informatie.

1.5 Reserveonderdelen

Raadpleeg Reserveonderdelen als u een systeemventilator, schijflade of voedingseenheid wilt vervangen.

Modelnaam	Foto	Beschrijving
Schijflade (type R9)		3.5" schijflade
2.5" schijflade(R5)		2.5" schijflade
VENTILATOR 80*38_1		Systeemventilator 80*80*38 mm
PSU 1300W-RP Module_1		Redundante PSU-module 1300W
RKS-03 ¹		Schuifrails
Kabel MiniSASHD_EXT_1 × 1		Externe MiniSAS HD kabel 100 cm

Kabel MiniSASHD_EXT_2
x 1



Externe MiniSAS HD kabel
200 cm

Opmerkingen:

1. Raadpleeg de [Snelstartgids](#) voor gedetailleerde informatie en installeer de railkit zorgvuldig.

1.6 Optionele accessoires

Met accessoires van Synology kunt u uw uitbreidingseenheid aanpassen aan verschillende bedrijfsomgevingen zonder u te moeten bekommeren om compatibiliteit en stabiliteit. Raadpleeg de Compatibiliteitslijst van Synology-producten voor meer informatie.

Hoofdstuk 2: Installatie hardwarecomponenten

2.1 Aanbevolen gereedschap

In dit gedeelte wordt het vereiste en optionele gereedschap vermeld die bij de installatieprocedures worden gebruikt.

1. Phillips #2 schroevendraaier (met kruiskop)
2. Ten minste één 3.5" SAS-schijf (Klik hier voor compatibele schijven)

Waarschuwing:

- als u een schijf installeert die gegevens bevat, formatteert het systeem de schijf en worden alle gegevens gewist. Maak voor de installatie een back-up van belangrijke gegevens.

Opmerkingen:

1. Stel bij gebruik van een elektrische schroevendraaier het koppel in op 4,0 (+/- 0,3) kgf-cm.

2.2 Voorzorgsmaatregelen

Lees alle veiligheidsinformatie door voordat u componenten in de uitbreidingseenheid installeert of verwijdert.

Waarschuwing:

1. Het achterlaten van losse schroeven in de uitbreidingseenheid kan componenten ernstig beschadigen. Laat geen metalen voorwerpen in de uitbreidingseenheid apparaat vallen, zoals paperclips en haarspelden.
2. Trek niet aan een kabel bij de connector of het lipje tijdens het loskoppelen. Bepaalde kabels hebben connectoren met vergrendelingslipjes of duimschroeven die moeten worden losgemaakt voordat de kabel wordt losgekoppeld. Houd bij het loskoppelen van een kabel deze recht om te voorkomen dat de connectorpinnen worden verbogen. Zorg bij het aansluiten van een kabel dat de poorten en de connectoren correct in positie zijn en uitgelijnd.
3. Als u de uitbreidingseenheid moet verplaatsen, vraag dan iemand om u te helpen. Probeer deze niet zelf op te tillen om letsel te voorkomen.
4. Zorg dat de uitbreidingseenheid correct werkt voordat u optionele hardwarecomponenten installeert. Als de uitbreidingseenheid niet correct werkt, raadpleeg dan het hoofdstuk "[Problemen oplossen](#)" om de basisproblemen op te lossen. Indien het probleem niet kan worden opgelost, raadpleegt u de sectie "[Informatie, hulp en service](#)" voor meer informatie.
5. Ga altijd voorzichtig om met systeemcomponenten (zoals PCIe-kaarten, geheugenmodules en systeemkaarten) bij de randen of het frame. Raak soldeerverbindingen, pinnen of blootliggende circuits niet aan.
6. Plaats geen onderdelen en andere componenten (zoals PCIe-kaarten, geheugenmodules en systeemkaarten) op de kap van de uitbreidingseenheid apparaat of andere metalen oppervlakken.
7. Alleen specifieke uitbreidingseenheden ondersteunen hot-swapping van componenten en zijn ontworpen om veilig te werken terwijl ze zijn ingeschakeld.

Voordat u in de uitbreidingseenheid aan het werk gaat

1. Schakel de uitbreidingseenheid uit, inclusief alle aangesloten randapparatuur.
2. Koppel de uitbreidingseenheid los van het stopcontact en koppel de randapparatuur los.

Na het werk in de uitbreidingseenheid

1. Sluit de randapparatuur opnieuw aan en sluit de uitbreidingseenheid aan op een stopcontact.
2. Schakel de aangesloten randapparatuur in en schakel vervolgens de uitbreidingseenheid in.

Voorkomen van elektrostatische ontlading

Ontlading van statische elektriciteit van een vinger of andere geleiders kan leiden tot het stoppen van het systeem, gegevensverlies of andere schade aan moederbord of andere statische componenten. Dit soort schade kan ook de levensduur van de uitbreidingseenheid verkorten.

Voorkom blootstelling aan statische elektriciteit door het volgende:

1. Vermijd contact met de handen door hardwarecomponenten te vervoeren en op te slaan in statisch veilige containers.
2. Bewaar elektrostatisch gevoelige hardwarecomponenten in deze containers totdat ze aankomen bij statisch-vrije werkstations.
3. Plaats hardwarecomponenten op een geaard oppervlak of raak ze aan voordat u ze uit de containers haalt.
4. Vermijd het aanraken van verbindingen, pinnen, kabels of circuits.
5. Wees altijd goed geaard bij het aanraken van statische-gevoelige hardwarecomponenten of assemblage.
6. Houd bij het hanteren van hardwarecomponenten deze voorzichtig vast aan de randen of het frame.
7. Gebruik een polsband met elektrostatische ontlading of andere aardingssystemen. Plaats de uitbreidingseenheid op een antistatische mat (ESD-mat).
8. De uitbreidingseenheid levert ook in stand-by stroom wanneer deze is aangesloten op wisselstroom, zelfs als deze is uitgeschakeld. Er kan schade aan de uitbreidingseenheid worden toegebracht als een geleider per ongeluk wordt aangeraakt en onderdelen onder deze voorwaarde worden kortgesloten. Zorg dat de AC-voeding is losgekoppeld voordat u de bovenste kap aan de achterzijde verwijdert.

2.3 Veiligheidsrichtlijnen



- Houd het toestel uit de buurt van direct zonlicht en chemicaliën. Zorg voor een stabiele omgeving zonder abrupte veranderingen in temperatuur of vochtigheid.



- Plaats het apparaat altijd met de goede kant naar boven.



- Houd het apparaat uit de buurt van vloeistoffen.



- Trek voor het reinigen de stekker(s) uit het stopcontact en gebruik een vochtige doek om het oppervlak af te vegen. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen.



- Om beschadiging door vallen te vermijden mag het apparaat niet op een wagentje of andere onstabiele oppervlakken worden geplaatst.



- De voedingskabel(s) moeten op de juiste voedingsspanning zijn aangesloten. Controleer of de netspanning correct en stabiel is.



- Waarschuwing, gevaar voor elektrische schokken. Zorg dat alle netsnoeren van de stroombron zijn losgekoppeld om de elektrische spanning uit het apparaat te halen.



- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Zorg voor adequate afvalverwerking van gebruikte batterijen.



- Netsnoer(en) moeten in een stopcontact met aarding worden gestoken.



- Houd lichaamsdelen uit de buurt van a bewegende ventilatoren.



- Dit product moet worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel op een locatie met beperkte toegang (bijv. apparatuurruimte, servicekast, enz.).

Richtlijnen voor systeembetrouwbaarheid


Volg onderstaande richtlijnen voor systeembetrouwbaarheid voor een adequate koeling en betrouwbaarheid van het systeem.

1. Laat voldoende ruimte vrij rond de uitbreidingseenheid zodat het koelsysteem goed kan functioneren. Laat ongeveer 50 mm (2 inch) vrije ruimte rond de voor- en achterkant van de uitbreidingseenheid. Plaats geen voorwerpen voor de ventilatoren.
2. Voor een goede koeling en luchtstroom installeert u de kap van de uitbreidingseenheid voordat u deze inschakelt. Het gebruik van een uitbreidingseenheid zonder kap kan de componenten van uitbreidingseenheid beschadigen.
3. Als de uitbreidingseenheid is voorzien van luchtkanalen of schotten, verwijder deze dan niet terwijl de uitbreidingseenheid actief is. Gebruik van de uitbreidingseenheid zonder luchtkanalen of schotten kan het systeem oververhitten.
4. Als u de kap van de uitbreidingseenheid opent of verwijdt terwijl het systeem is ingeschakeld, loopt u mogelijk het risico op een elektrische schok.
5. Als u de uitbreidingseenheid zonder kap moet inschakelen, zorg er dan voor dat er niemand in de buurt van de uitbreidingseenheid is en dat er geen gereedschap of andere voorwerpen in zijn achtergebleven. Gebruik het systeem niet langer dan vijf minuten zonder de kap van de uitbreidingseenheid.
6. Als u een hot-swap-station vervangt, moet u het nieuwe hot-swap-station zo snel mogelijk installeren.


7. Maak een back-up van alle belangrijke gegevens voordat u wijzigingen aanbrengt aan schijven.

2.4 Opslagschijven installeren

1. Open de kap aan de voorzijde.
 - a. Druk op de kleine knoppen aan weerskanten van de RX6025sas.
 - b. Schuif de kap aan de voorzijde open, til het omhoog en leg het opzij.




2. Trek de schijflade uit aan de handgreep zoals hieronder afgebeeld.




3. Plaats de schijven in de schijflades.


- Voor 2.5"-schijven: Plaats de schijf in de schijflade (R5, afzonderlijk verkocht). Draai de schroeven op de vier hieronder afgebeelde punten aan om de schijf te bevestigen.



- Voor 3.5"-schijven: Plaats de schijf in de schijflade.



4. Plaats de geladen schijflade in de lege schijfsleuf.




Opmerkingen:

- Controleer of de lade volledig is ingeschoven. Zo niet, zal de schijf mogelijk niet naar behoren werken.

5. Duw de hendel in om de schijflade te bevestigen.

6. Herhaal de bovenstaande stappen om de andere voorbereide schijven te monteren.

7. De schijven worden als volgt genummerd.



2.5 Railkits installeren en verwijderen

We gebruiken hier RKS-03 als voorbeeld voor de installatie van de railkits. Raadpleeg voor meer informatie over de installatie van de railkit de beknopte installatiegids die bij de railkit wordt geleverd.

Package Content



4U screw x 3
(M5*20Lmm, PH2)



Cage nut x 3
(M5)




Rail screw washer x 4
(M5)



Rail screw x4
(M5*10Lmm, PH2)




Inner rail screw x6
(M4*4Lmm, PH2)




De railkit installeren

1. Plaats de railkit in het rack:


a. Bevestig de achterkant van de railkit aan het rack.



b. Schuif de voorste vergrendeling naar buiten en plaats de beugels in de rackgaten.




c. Bevestig de railschroeven en installeer de kooimoeren zoals afgebeeld.




2. Verleng de binnenste rail:

- Schuif de binnenste rail volledig naar buiten totdat u een klik hoort.
- Trek aan de achterste vergrendeling op de binnenste rail en houd deze vast, zoals afgebeeld, en blijf de binnenste rail uit het geheel trekken.




3. Bevestig de railkit aan de uitbreidingseenheid:


- a. Lijn de bevestigingsgaten van de interne rail uit met de zijkant van het chassis en schuif het geheel terug om de interne rail te bevestigen.
- b. Zet de railschroeven vast zoals afgebeeld.




4. Lijn, met hulp van iemand anders, de binnenste rails voorzichtig uit met de buitenste railconstructie en duw het chassis naar het rack.



5. Trek aan de voorste vergrendeling van de binnenste rail zoals afgebeeld om de binnenste rail te ontgrendelen en blijf het chassis naar het rack duwen.




6. Duw het chassis volledig in tot het einde van het rack en gebruik de 4U-schroeven om het chassis te bevestigen aan het rack.




De railkit verwijderen

1. Draai de schroeven los en verwijder ze uit het rack.




2. Trek het chassis uit het rack.




3. Verwijder het chassis in het rack:

- a. Schuif de achterste vergrendeling van de binnenste rail naar buiten om de binnenste rail van de buitenste rail te ontgrendelen.
- b. Verwijder met de hulp van een tweede persoon het chassis uit het rack. (U kunt eerst alle schijven verwijderen om het gewicht van het chassis te verminderen.)




4. Verwijder de railkit van de uitbreidingseenheid:


- a. Schroef de schroeven van de rail los en verwijder ze.
- b. Trek de middelste vergrendeling omhoog zoals afgebeeld.
- c. Schuif naar voren en verwijder de binnenste rail.




5. Houd de achterste vergrendeling op de binnenste rail vast zoals afgebeeld en blijf de binnenste rail uit het geheel trekken.




6. Schroef de schroeven van de rail los en verwijder ze.



7. Trek de beugels uit zoals afgebeeld en schuif de voorste vergrendeling naar achteren.



8. Verwijder de railkit van het rack.



2.6 Verbinden met Synology NAS

RX6025sas ondersteunt multipath I/O voor betere stabiliteit en prestaties. Dit gedeelte beschrijft de aansluiting van uitbreidingseenheden op uw Synology NAS. Volg de onze onderstaande instructies om systeemfouten te voorkomen.


Opmerkingen:

- RX6025sas wordt geleverd met twee SAS-uitbreidingskabels (100 cm en 200 cm). Gebruik de langste kabel om de verste uitbreidingseenheid aan te sluiten op uw Synology NAS.
- De primaire en secundaire poorten aan de achterkant van het HD6500 zijn met stickers gemarkeerd.


RX6025sas verbinden aan HD6500

1. Sluit een uiteinde van de uitbreidingskabel aan op de primaire poort van uw HD6500 en het andere uiteinde op de uitbreidingspoort van de RX6025sas. Zorg dat de ontgrendelingsband van de kabel naar **rechts** wijst bij het aansluiten op de HD6500 en dat de kabel **omhoog** wijst bij het aansluiten op de RX6025sas, anders worden de HD6500 en uitbreidingseenheid niet goed aangesloten.



- Voor 1 HD6500 en 1 RX6025sas:




- Voor 1 HD6500 en 2 RX6025sas:




- Voor 1 HD6500 en 3 RX6025sas:




HD6500



RX6025sas-1





RX6025sas-2




RX6025sas-3


- Voor 1 HD6500 en 4 RX6025sas:




HD6500




RX6025sas-1



RX6025sas-2




RX6025sas-3



RX6025sas-4

2. Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op de voedingspoort van de RX6025sas en het andere uiteinde op het stopcontact. Bij correcte aansluiting van de stroomkabels zal de RX6025sas automatisch opstarten.



Opmerkingen:


- Uw RX6025sas is uitgerust met een redundant voedingssysteem waarop twee netsnoeren kunnen worden aangesloten. Het systeem kan met één verbonden netsnoer worden ingeschakeld, maar wij raden beide netsnoeren te gebruiken om onverwachte stroomuitval te voorkomen.
- Nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald, moet u ervoor zorgen dat alle indicatoren zijn uitgeschakeld alvorens het netsnoer opnieuw aan te sluiten. Anders kan het systeem mogelijk niet opstarten.
- Als u de uitbreidingskabel per ongeluk verwijdert, sluit deze NIET meteen aan. In dergelijke gevallen voert het Synology NAS een aantal taken uit om systeemfouten te voorkomen. Wacht een paar seconden alvorens de uitbreidingskabel opnieuw aan te sluiten. De benodigde tijd is 30 sec. voor 1 aangesloten uitbreidingseenheid, 60 sec. voor 2 aangesloten uitbreidingseenheden, 90 sec. voor 3 aangesloten uitbreidingseenheden of 120 sec. voor 4 aangesloten uitbreidingseenheden.
- Nadat u de uitbreidingskabel hebt aangesloten, wacht u een paar seconden tot Synology NAS het gegevenspad heeft hersteld en goed werkt. De benodigde tijd is 60 sec. voor 1 aangesloten uitbreidingseenheid, 120 sec. voor 2 aangesloten uitbreidingseenheden, 180 sec. voor 3 aangesloten uitbreidingseenheden of 240 sec. voor 4 aangesloten uitbreidingseenheden.
- Als een uitbreidingseenheid niet goed werkt, verwijdert u de defecte uitbreidingseenheid en vervangt u deze door een nieuwe middels de stappen in "[Verbinden met Synology NAS](#)".

3. Druk op de aan-uitknop op het voorpaneel van uw HD6500. De ID van de uitbreidingseenheid van de RX6025sas aangesloten op de HD6500 wordt sequentieel op het achterpaneel


weergegeven.



HD6500



RX6025sas-1




RX6025sas-2

Hoofdstuk 3: Systeemonderhoud


3.1 Een defecte ventilator vervangen

Raadpleeg in geval van storingen aan de systeemventilator de onderstaande instructies om de RX6025sas te openen en de defecte ventilator te vervangen.


1. Open de kap aan de achterzijde.
 - a. Verwijder de schroef op de achterzijde van uw RX6025sas.
 - b. Druk op de kleine knoppen aan weerskanten van de RX6025sas.
 - c. Schuif de kap aan de achterzijde open, til het omhoog en leg het opzij.



2. De ventilatoren zijn als volgt genummerd:



3. Zoek de defecte ventilator. Til de ventilator op om hem te verwijderen.



4. Pak de nieuwe ventilator en schuif deze in de RX6025sas. Zorg dat de ventilator is uitgelijnd zoals afgebeeld.

3.2 Power Supply Unit (PSU) vervangen

Als een PSU of de ventilator niet goed werkt, volg dan de onderstaande stappen om de defecte PSU te vervangen.

1. Koppel het netsnoer los van de te vervangen PSU.


Opmerkingen:

- Door de knop **Beep uit** in te drukken, kunt u het lange geluidssignaal uitschakelen zodra u het hoort.

2. De defecte PSU verwijderen:

- a. Duw op het achterpaneel de hendel van de PSU naar binnen zoals afgebeeld.

b. Trek de PSU uit de RX6025sas.



3. Bereid de nieuwe PSU voor. Schuif deze in de lege sleuf tot u een klik hoort.

Hoofdstuk 4: Probleemoplossing

WAARSCHUWING:

- Los alleen problemen op of reparaties uit zoals geautoriseerd of voorgeschreven door het team van de Synology Technische ondersteuning.

Opmerkingen:

- In dit hoofdstuk worden mogelijke problemen beschreven die zich kunnen voordoen. Niet elk probleem zal zich voordoen op de uitbreidingseenheid. Raadpleeg de overeenkomstige secties voor stappen voor probleemoplossing die specifiek zijn voor het probleem dat zich heeft voorgedaan.

4.1 Checklist voor probleemoplossing

Gebruik de volgende checklist om mogelijke oorzaken van problemen aan de hardware van de uitbreidingseenheid te achterhalen voordat u het probleem probeert op te lossen.

1. Verwijder alle USB-sticks voordat u de uitbreidingseenheid inschakelt.
2. Is de uitbreidingseenheid aangesloten op een werkend stopcontact?
3. Is de uitbreidingseenheid ingeschakeld?
4. Brandt de POWER-indicator?
5. Brandt de STATUS-indicator?
6. Knippert de ALERT-indicator?
7. Controleer of er kabels los zitten of verkeerd zijn aangesloten.
8. Als u onlangs niet-hot-swappable hardwarecomponenten hebt toegevoegd (bijv. geheugenmodules, NIC, PCIe-kaarten), verwijdert u het component en controleert u of de uitbreidingseenheid zonder deze goed werkt.
9. Gebruikt u de nieuwste versie van DSM?
10. Als u geen verbinding kunt maken met de uitbreidingseenheid via een netwerk, vervangt u de netwerkkabel en probeert u opnieuw verbinding te maken. (Zorg dat u bij het oplossen van problemen rechtstreeks verbinding maakt met uw uitbreidingseenheid, zonder router, switch of hub.)



4.2 Oplossing van veelvoorkomende problemen

In dit deel worden de volgende problemen besproken:

- Kan harde schijf(ven) niet herkennen
- Alert-indicator knippert continu
- Kan niet inschakelen na aansluiten UPS (noodstroom)

Kan harde schijf(ven) niet herkennen

1. Controleer of u een harde schijf gebruikt die wordt vermeld in de [compatibiliteitslijst van Synology-producten](#).
2. Verwijder de harde schijf uit de uitbreidingseenheid en voer een visuele inspectie uit:
 - a. Controleer of de connector van de harde schijf niet beschadigd of krom is.



3. Vervang de harde schijf door een nieuwe en start de uitbreidingseenheid opnieuw op om te zien of het probleem wordt veroorzaakt door de verwijderde schijf.
4. Verwijder de kap en controleer of de voeding en connectoren op de HDD-backplane goed zijn aangesloten.

Opmerkingen:

- Wanneer de uitbreidingseenheid is ingeschakeld, raak dan met uw handen of gereedschap geen delen van de printplaat aan.

5. Als, na het volgen van de bovenstaande stappen het probleem nog niet is opgelost, neem dan contact op met Synology Technische ondersteuning voor verdere hulp.

Alert-indicator knippert continu

Wanneer de ALERT-indicator continu knippert en DSM aangeeft “De temperatuur van de uitbreidingseenheid is te hoog”. Als het probleem met oververhitting aanhoudt, wordt de uitbreidingseenheid mogelijk uitgeschakeld om hardwarestoringen te voorkomen of u krijgt het bericht “Ventilator van de uitbreidingseenheid werkt niet meer”. Raadpleeg “[Systeemventilator vervangen](#)” en controleer of de ventilator correct is geïnstalleerd en werkt.

Kan niet inschakelen na aansluiten UPS (noodstroom)

1. Controleer of de voedingskabel(s) voor de UPS en de uitbreidingseenheid goed zijn aangesloten.
2. Controleer of de stroomvoorziening van de UPS stabiel is.
3. Sluit de voedingskabel(s) van de uitbreidingseenheid rechtstreeks aan op het stopcontact en controleer of deze kan worden ingeschakeld.
4. Controleer of het UPS-systeem [compatibel](#) is met de uitbreidingseenheid.
5. Als, na het volgen van de bovenstaande stappen het probleem nog niet is opgelost, neem dan contact op met Synology Technische ondersteuning voor verdere hulp.

4.3 Voordat u contact opneemt met Synology Technische ondersteuning

Volg eerst onderstaande instructies om het probleem op te lossen voordat u contact opneemt met Synology Technische ondersteuning:

- Gebruik de informatie in deze handleiding over het oplossen van problemen.
- Volg de instructies in de “[Checklist probleemoplossing](#)”.
- Controleer de bijgewerkte informatie, nieuwe stuurprogramma's en hints en tips in het [Synology Kenniscentrum](#).

Probeer bij het product in de buurt te zijn wanneer u contact opneemt met Synology Technische ondersteuning en zorg dat u de volgende informatie bij de hand heeft:

- Modelnaam
- Serienummers van uw Synology-producten
- Beschrijving van het probleem
- Exacte formulering van eventuele foutmeldingen
- Informatie over hardware- en softwareconfiguratie

4.4 Contact opnemen met Synology Technische ondersteuning

Tijdens de garantieperiode kunt u hulp en informatie krijgen via [Synology Technische ondersteuning](#). Getraind personeel is beschikbaar om u te helpen bij het vaststellen van een hardwareprobleem en om te beslissen welke actie nodig is om het probleem op te lossen.

Het volgende wordt niet door de garantie gedekt:

- Vervanging of gebruik van onderdelen die niet voor of door Synology zijn vervaardigd of niet-gegarandeerde Synology-onderdelen
- Identificatie van softwareproblemen
- Installatie en onderhoud van applicaties

Als wordt vastgesteld dat vervangende diensten nodig zijn, neem dan voor verdere hulp contact op met de plaatselijke verkoper of distributeur waar u het product hebt gekocht. (Synology biedt geen directe vervangende services aan buiten Noord-Amerika.)

Opmerkingen:

- Raadpleeg [dit artikel](#) voor meer informatie over het garantiebeleid van Synology.

4.5 Informatie, hulp en service

Synology publiceert een breed scala aan ondersteunende documentatie.

In het [Kenniscentrum](#) vindt u nuttige [Help](#)-artikelen en [Veelgestelde vragen](#) evenals [Videotutorials](#) waarin processen in handige stappen worden uitgelegd.

U vindt er ook [Gebruikershandleidingen](#), [Oplossingen](#), [Brochures](#) en [Whitepapers](#). Ervaren gebruikers en administrators vinden antwoorden en richtlijnen in de [Ontwikkelaarshandleiding](#).

Heeft u een probleem en kunt u de oplossing niet vinden in onze officiële documentatie? Zoek in honderden antwoorden van gebruikers en ondersteunend personeel in de [Synology Community](#) of neem contact op met [Synology Technische ondersteuning](#) via het webformulier, e-mail of telefoon.

SYNOLOGY, INC. EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG: DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE GEBRUIKER ("EULA") IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (OF EEN INDIVIDU OF EEN RECHTSPERSOON) EN SYNOLOGY, INC. ("SYNOLOGY") VOOR DE SYNOLOGY SOFTWARE DIE OP HET SYNOLOGY-PRODUCT WERD GEINSTALLEERD DAT DOOR U WERD GEKOCHT (HET "PRODUCT"), OF LEGAAL WERD GEDOWNLOAD VAN WWW.SYNOLOGY.COM, OF ANDER KANAAL DAT DOOR SYNOLOGY WORDT AANGEBODEN ("SOFTWARE").

ALS U DE PRODUCTEN MET DE SOFTWARE GEBRUIKT, DE SOFTWARE OP DE PRODUCTEN OF APPARAAT DAT VERBONDEN IS MET DE PRODUCTEN INSTALLEERT, GAAT U AKKOORD OM AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA GEBONDEN TE ZIJN. ALS U NIET AKKOORD BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA MAG U DE PRODUCTEN DIE DE SOFTWARE BEVATTEN OF DE SOFTWARE NIET DOWNLOADEN VAN WWW.SYNOLOGY.COM OF ANDERE KANALEN DIE DOOR SYNOLOGIE WORDEN AANGEBODEN. U MOET HET PRODUCT RETOURNEREN NAAR DE VERKOPER WAAR U HET HEBT GEKOCHT VOOR EEN TERUGBETALING IN OVEREENSTEMMING MET HET TOEPASSELIJKE RETOURBELEID VAN DE VERKOPER.

Deel 1. Beperkte softwarelicentie. Onderhevig aan de algemene voorwaarden van deze EULA verleent Synology u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke licentie om een kopie van de Software van het Product of op uw apparaat dat verbonden is met het product te installeren, uit te voeren en te gebruiken op het product, uitsluitend in het kader van uw geautoriseerd gebruik van het Product.

Deel 2. Documentatie. U kunt een redelijk aantal kopieën maken en gebruiken van alle documentatie geleverd met de Software; op voorwaarde dat deze kopieën enkel worden gebruikt voor interne bedrijfsdoeleinden en niet opnieuw worden gepubliceerd of gedistribueerd (afgedrukt of in elektronische vorm) aan een derde partij.

Deel 3. Back-up U kunt een redelijk aantal kopieën maken van de Software, uitsluitend voor back-up en archiveringsdoeleinden.

Deel 4. Updates. Alle software die Synology u levert of die beschikbaar wordt gemaakt op de Synology website op www.synology.com ("Website") of ander kanaal dat door Synology wordt aangeboden, dat de oorspronkelijke Software bijwerkt of aanvult, wordt gedekt door deze EULA tenzij afzonderlijke licentievoorwaarden worden geleverd. In dit geval zullen deze afzonderlijke voorwaarden leidend zijn.

Deel 5. Licentiebeperkingen. De licentie vermeld in Sectie 1, 2 en 3 is enkel van toepassing op de mate waarin u het Product hebt besteld en betaald, en vermeldt al uw rechten met betrekking tot de Software. Synology behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet worden vermeld in deze EULA. Zonder vermindering van het voorgaande mag u geen enkele derde partij autoriseren of toelaten: (a) de Software te gebruiken voor een ander doeleinde dan in verband met het Product; (b) de Software licentiëren, verdelen, leasen, verhuren, uitlenen, toewijzen of anderszits toepassen of de Software gebruiken; (c) de bron code reverse engineeren, decompileren, de-assembleren of een poging ondernemen de broncode te kennen voor of eventuele handelsgeheimen met betrekking tot de Software, behalve en uitsluitend in de mate dat een dergelijke activiteit expliciet toegelaten is door de toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking; (d) eventuele afgeleide werken van de Software aanpassen, wijzigen, veranderen, vertalen of aanmaken; (e) informatie met betrekking tot het auteursrecht of andere eigendomsrechten op de Software of Product verwijderen, veranderen of verbergen op het Product; of (f) alle methoden gebruikt door Synology om toegang tot de componenten, eigenschappen of functies van het Product of de Software te omzeilen of proberen te omzeilen. Met inachtneming van de beperkingen die in Deel 5 worden gespecificeerd, mag u voor commerciële doeleinden services die op een Synology NAS-server worden gehost aan derden leveren.

Deel 6. Open Source. De Software kan componenten bevatten die worden gelicentieerd aan Synology onder de GNU Algemene Openbare Licentie ("GPL componenten"), momenteel beschikbaar op <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. De voorwaarden van de GPL gelden uitsluitend met betrekking tot de GPL-componenten in de mate dat deze EULA conflicteert met de vereisten van de GPL in het kader van uw gebruik van de GPL-componenten en, in een dergelijke situatie, verklaart u zich akkoord gebonden te zijn door de GPL met betrekking tot uw gebruik van dergelijke componenten.

Deel 7. Audit. Synology heeft het recht om te controleren of u de voorwaarden van deze EULA naleeft. U verklaart zich akkoord toegang te verlenen aan Synology tot de faciliteiten, apparatuur, boeken, registraties en documenten en om anderzijds redelijk samen te werken met Synology om een dergelijke audit, door Synology of afgevaardigden van Synology, mogelijk te maken.

Deel 8. Eigendom. De Software is de waardevolle eigendom van Synology en zijn licentiehouders en wordt beschermd door auteursrechten en andere wetgeving en verdragen ten aanzien van intellectueel eigendom. Synology of zijn licentiehouders zijn eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en op de Software, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Deel 9. Beperkte garantie. Synology biedt een beperkte garantie dat de Software substantieel zal voldoen aan de specificaties voor de Software die door Synology werden gepubliceerd, indien aanwezig, of anderszits vooropgesteld op de website, gedurende een periode die door uw lokale wetgeving wordt vereist. Synology zal commercieel redelijke inspanningen leveren om, volgens het exclusieve oordeel van Synology, een dergelijke niet-conformiteit in de Software te

corrigeren of een Software te vervangen die niet conform is met de voorgaande garantie, op voorwaarde dat u Synology schriftelijk op de hoogte brengt van deze niet-conformiteit tijdens de garantieperiode. De voornoemde garantie is niet van toepassing op een niet-conformiteit die het resultaat is van: (w) het gebruik, de reproductie, de distributie of openbaarmaking die niet in overeenstemming is met deze EULA; (x) de aanpassing, de wijziging of een andere verandering van de Software door iemand anders dan Synology; (y) de combinatie van de Software met een product, diensten of andere items geleverd door iemand anders dan Synology; of (z) uw nalatigheid deze EULA na te leven.

Deel 10. Ondersteuning. Tijdens de periode die in Deel 9 wordt vermeld, zal Synology de ondersteuningsdiensten beschikbaar maken voor u. Na het verstrijken van deze periode kan de ondersteuning voor de Software beschikbaar zijn van Synology op schriftelijke aanvraag.

Deel 11. Afwijzing van garanties. TENZIJ UITDRUKKELIJK HIERBOVEN VERMELD, WORDT DEZE SOFTWARE "AS IS" EN MET ALLE FOUTEN GELEVERD. SYNOLOGY EN ZIJN LEVERANCIERS VERWERPEN HIER ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR, ALS RESULTAAT VAN DE WETGEVING OF ANDERZIJDS, MAAR NIET BEPERKT TOT EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE OF GEBRUIK, TITEL, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE BIEDT SYNOLOGY GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE VRIJ IS VAN BUGS, FOUTEN, VIRUSSEN OF ANDERE DEFECTEN.

Deel 12. Afwijzing van bepaalde schade. SYNOLOGY, NOCH ZIJN LICENTIEHOUDERS, KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE, STRAFFELIJK, GEVOLGSCHADE OF GELIJKAARDIGE SCHADE OF WELKE AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN GEGEVENS, INFORMATIE, OPBRENGSTEN, WINST OF BEDRIJF) DIE HET RESULTAAT ZIJN VAN OF VERWANT ZIJN AAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE ONMOGELIJKHEID DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN ONDER OF IN VERBAND MET DEZE EULA OF DE SOFTWARE, ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE, ZELFS ALS SYNOLOGY OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN EEN DERGELIJKE SCHADE.

Deel 13. Aansprakelijkheidsbeperking. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY EN ZIJN LEVERANCIERS ALS RESULTAAT VAN OF VERWANT AAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF ANDERZIJDS ONDER OF IN VERBAND MET DEZE EULA OF DE SOFTWARE IS BEPERKT TOT HET WERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR HET PRODUCT, ONGEACHT DE SCHADE DIE U KUNT OPLOPEN EN ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE THEORIE. De voornoemde afwijzing van garanties, afwijzing van bepaalde schade en beperking van de aansprakelijkheid is van toepassing op de maximum mate toegelaten door de toepasselijke wetgeving. De wetten van bepaalde staten/rechtsgebieden verbieden de uitsluiting van impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. Binnen de mate dat deze wetgeving van toepassing op deze EULA is het mogelijk dat de voornoemde uitsluitingen en beperkingen niet van toepassing zijn op u.

Deel 14. Uitvoerrestricties. U erkent dat de Software onderworpen is aan de exportrestricties van de V.S. U gaat ermee akkoord dat u alle toepasselijke wetten en verordeningen naleeft die van toepassing zijn op de Software, inclusief maar zonder beperking van de exportwetgeving van de Verenigde Staten.

Deel 15. Beëindiging. Zonder afbreuk aan eventuele andere rechten kan Synology deze EULA beëindigen als u de hierin vermelde algemene voorwaarden niet naleeft. In een dergelijke situatie moet u uw gebruik van de Software stopzetten en alle kopieën van de Software en alle onderdelen vernietigen.

Deel 16. Toewijzing. U mag uw rechten onder deze EULA niet overdragen of toewijzen aan een derde partij, behalve de rechten die vooraf op het Product werden geïnstalleerd. Een dergelijke overdracht of toewijzing in overtreding van de voornoemde beperking zal nietig worden verklaard.

Deel 17. Toepasselijke wetgeving. Tenzij expliciet verboden door de lokale wetgeving wordt deze EULA bepaald door de wetgeving van het land waar Synology Inc. actief is, zonder rekening te houden met eventuele conflicten van tegenstrijdige wettelijke principes.

Deel 18. Geschillenbeslechting. Elk geschil, controversie of claim die voortvloeit uit of in verband staat met deze EULA wordt exclusief en definitief opgelost door arbitrage die door drie neutrale bemiddelaars, in overeenstemming met de procedures van de Arbitragewet en soortgelijke regels zoals opgelegd in het land waar Synology Inc. actief is, wordt uitgevoerd. Arbitrage en verwante handhavingsregels. In dergelijke situaties wordt de arbitrage beperkt tot het geschil tussen u en Synology. De arbitrage, of een deel ervan, wordt niet geconsolideerd met andere arbitrage en wordt niet uitgevoerd op basis van een class wide- of class action-basis. De arbitrage vindt plaats in Taipei, en de arbitrageprocedure wordt uitgevoerd in het Engels, of, indien beide partijen daartoe akkoord gaan, in het Mandarijn. De beslissing van de arbitrage is definitief en bindend voor de partijen en kan opgelegd worden in ieder bevoegd rechtsgebied. U begrijpt dat, in de afwezigheid van deze voorziening, u het recht heeft een dergelijk geschil, controversie of claim te procederen in een rechtbank, inclusief het recht claims te procederen op basis van klasse of principieel proces, en u heeft expliciet en bewust afstand gedaan van deze rechten en gaat akkoord ieder geschil op te lossen door bindende arbitrage in overeenstemming met de voorzieningen van dit Deel 18. Niets in dit Deel kan worden beschouwd als een verbod of beperking van Synology schadeloosstelling te zoeken via een gerechtelijk bevel of dergelijke andere rechten en oplossingen te zoeken die het bedrijf bij recht of billijkheid heeft met betrekking tot eventuele bedreigingen of dreigende overtreding van een voorziening

van deze EULA met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van Synology.

Deel 19. Gerechtskosten. In iedere arbitrage, bemiddeling of andere wettelijke actie of gerechtelijke actie om rechten of oplossingen af te dwingen onder deze EULA heeft de winnende partij het recht, bovenop iedere andere schadeloosstelling waar de betreffende partij recht op heeft, de kosten en redelijke gerechtskosten te recupereren.

Deel 20. Scheidbaarheid. Indien een voorziening van deze EULA als ongeldig, onwettelijk of niet afdwingbaar wordt beschouwd door een bevoegde rechtbank, dan blijft de rest van deze EULA volledig van kracht.

Deel 21. Volledige overeenkomst. Deze EULA omvat de volledige overeenkomst tussen Synology en u met betrekking tot de Software en het onderwerp hiervan en heeft prioriteit boven alle vorige en gelijktijdige afspraken en overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling. Geen enkele wijziging, amendement of afwijzing van een van de voorzieningen van deze EULA is geldig tenzij vooropgesteld in een schriftelijk instrument ondertekend door de partij die hierdoor wordt gebonden.

Deze EULA is een vertaling van de Engels versie. In het geval van een geschil tussen de Engelse en eventuele niet-Engels versies zal de Engelstalige versie prevaleren.

SYNOLOGY, INC. BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

DEZE VERTALING IS UITSLUITEND BEDOELD TER INFORMATIE. IN GEVAL VAN VERSCHILLEN PREVALEERT DE ENGELSE VERSIE.

DEZE BEPERKTE GARANTIE ('GARANTIE') IS VAN TOEPASSING OP DE PRODUCTEN (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) VAN SYNOLOGY, INC. EN HAAR GELIEERDE PARTIJEN, MET INBEGRIIP VAN SYNOLOGY AMERICA CORP (GEZAMENLIJK 'SYNOLOGY' TE NOEMEN). WANNEER U DE VERPAKKING OPENT EN/OF HET PRODUCT GEBRUIKT, AANVAARDT U TE ZIJN GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE. HOUD ER REKENING MEE DAT DEZE BEPERKTE GARANTIE NIET VAN TOEPASSING IS OP DE SOFTWARE DIE IN DE PRODUCTEN IS OPGENOMEN EN WAARVOOR EEN LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS GELDT. SYNOLOGY BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DEZE PRODUCTGARANTIE VAN TIJD TOT TIJD ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN TE PASSEN EN/OF TE WIJZIGEN. GEBRUIK HET PRODUCT NIET ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE. RETOURNEER HET PRODUCT IN PLAATS DAARVAN AAN DE VERKOPER BIJ WIE U HET HEBT GEKOCHT OM UW GELD RETOUR TE ONTVANGEN OVEREENKOMSTIG HET TOEPASSELIJKE RETOURSBELEID VAN DE VERKOPER.

HOUD ER REKENING MEE DAT DE GARANTIEONDERSTEUNING VAN SYNOLOGY NIET IN ELK LAND BESCHIKBAAR IS EN DAT SYNOLOGY KAN WEIGEREN DE ONDERSTEUNING OP BASIS VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE TE VERSTREKKEN ALS U DERGELIJKE ONDERSTEUNING NIET AANVRAAGT IN HET LAND WAARIN HET PRODUCT OORSPRONKELIJK WERD GEKOCHT. HET LAND WAARIN HET PRODUCT OORSPRONKELIJK WERD GEKOCHT, ZAL WORDEN BEPAALD OP BASIS VAN DE INTERNE GEGEVENS VAN SYNOLOGY.

Lokale wetgeving ter bescherming van consumenten. Voor consumenten die onder lokale wet- en regelgeving ter bescherming van consumenten vallen, worden de hierin verleende rechten aangevuld met alle rechten en rechtsmiddelen die in dergelijke lokale wet- en regelgeving ter bescherming van consumenten worden beschreven.

Lid 1. Producten

(a) 'Producten' verwijst naar Nieuwe Producten of Gereviseerde Producten.

(b) 'Nieuw Product' verwijst naar de hardware van Synology en de accessoires van Synology die zijn inbegrepen in de oorspronkelijke verpakking die de Klant kocht bij een bevoegde distributeur of wederverkoper van Synology. U kunt ons 'Nieuwe Product' bekijken op [Status productondersteuning](#).

(c) 'Gereviseerd Product' verwijst naar alle producten van Synology die door Synology's gelieerde partij of door een bevoegde distributeur of wederverkoper van Synology zijn gereviseerd, met uitzondering van producten die door wie dan ook worden verkocht 'zoals ze zijn' of 'zonder garantie'.

(d) 'Reserveonderdeel' verwijst naar alle onderdelen, componenten en andere uitrusting die is geïnstalleerd of geïntegreerd in of is bevestigd aan het Product.

(e) Overige definities: 'Klant' verwijst naar de oorspronkelijke persoon of entiteit die het Product van Synology heeft gekocht of naar een erkende Synology-distributeur of -wederverkoper; 'Webwinkel' verwijst naar een webwinkel die wordt beheerd door Synology of door de aan Synology gelieerde partij; 'Software' verwijst naar de bedrijfseigen software van Synology die op het Product aanwezig is als dit door de Klant wordt gekocht, die door de Klant via de Website wordt gedownload of die vooraf op het Product is geïnstalleerd door Synology, en omvat alle firmware, gerelateerde media, afbeeldingen, animaties, video's, audio, tekst en applets die in de software of in het Product zijn verwerkt, alsook alle updates of upgrades van dergelijke software.

Lid 2. Garantieperiode

(a) 'Garantieperiode': De garantieperiode begint op de aankoopdatum die staat vermeld op het aankoopbewijs of de factuur dat/die aan de Klant wordt gepresenteerd en eindigt op de dag na het einde van de Garantieperiode voor elk Nieuw Product. U kunt informatie over de Garantieperiode voor elk Nieuw Product vinden op [Status productondersteuning](#). Voor Reserveonderdelen is de Garantieperiode bij normaal gebruik één jaar (vijf jaar voor systeemschijven) vanaf de datum van aankoop van het Product. Voor Gereviseerde Producten of gerepareerde onderdelen is de Garantieperiode de rest van de Garantieperiode van het product dat ze vervangen, of negentig (90) dagen vanaf de datum waarop het Product werd vervangen of gerepareerd, afhankelijk van wat langer duurt. De bovengenoemde Garantieperiodes zijn niet van toepassing voor Producten waarbij wordt aangegeven dat ze worden verkocht 'zoals ze zijn' of 'zonder garantie'. Als er geen geldig aankoopbewijs van ons Product of een Productfactuur wordt overlegd, of als deze duidelijk foutief of vervalst is, begint de Garantieperiode voor het gepresenteerde Product vanaf de productiedatum volgens de interne gegevens van Synology.

(b) 'Verlengde Garantieperiode': Voor Klanten die de optionele services EW201/EW202 of Uitgebreide Garantie Plus aanschaffen voor Nieuwe Producten zoals gedefinieerd in Lid 1 (b), wordt de Garantieperiode met twee jaar verlengd. Voor EW201/EW202 kunt u de toepasselijke Productmodellen en regio's hier raadplegen: [Uitgebreide Garantie EW201/EW202](#). Voor Uitgebreide Garantie Plus kunt u de toepasselijke Productmodellen en regio's hier raadplegen: [Uitgebreide Garantie Plus](#). De Klant kan slechts één van de optionele services kiezen.

(c) 'Onmiddellijke beëindiging van Garantieperiode': Voor schijfproducten van Synology eindigt de Garantieperiode onmiddellijk als zich een van de volgende situaties voordoet: (a) voor solid state drives, wanneer de [slijtage-indicator voor de levensduur](#) de limiet heeft bereikt die is gespecificeerd in de 'productspecificaties' van de schijf die bij het gekochte Product zijn geleverd of deze overschrijdt; (b) voor alle schijfproducten, wanneer de maximale temperatuur gelijk is aan of hoger is dan de werktemperatuurlimiet van de schijf, die is gespecificeerd in de 'productspecificaties' die bij het gekochte Product zijn geleverd.

Lid 3. Beperkte garantie en rechtsmiddelen

3.1 Beperkte garantie. Behoudens lid 3.2 garandeert Synology de Klant dat ieder Product (a) vrij is van materiële defecten in vakmanschap en (b) tijdens de Garantieperiode bij normaal gebruik substantieel zal presteren in overeenstemming met de door Synology gepubliceerde specificaties voor het Product. Een dergelijke beperkte garantie geldt niet voor de Software die in het product is opgenomen of door de Klant is gekocht, waarop de met het Product meegeleverde licentieovereenkomst voor eindgebruikers van toepassing is. Synology geeft geen garantie voor Gereviseerde Producten die worden verkocht 'zoals ze zijn' of 'zonder garantie'.

De bovengenoemde Beperkte Garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor Klanten die Producten rechtstreeks kopen bij Synology's gelieerde partij, wederverkopers en distributeurs die door Synology zijn erkend. De hierin beschreven garantie eindigt bij verkoop of overdracht van het Product door de Klant aan een derde partij.

3.2 Uitsluitingen. De voornoemde garanties en garantieverplichtingen zijn niet van toepassing op een Product (a) dat is geïnstalleerd of gebruikt op een wijze die niet is gespecificeerd of beschreven in het Product, de specificaties of de bijbehorende documenten, of op enigerlei wijze is misbruikt, onjuist gebruikt of beschadigd; (b) dat beschadigd is geraakt als gevolg van een ongeval, brand, contact met een vloeistof, aardbeving of een andere externe oorzaak, of productgebruik in een ongeschikte omgeving; (c) dat is gedemonteerd zonder toestemming van Synology; of (d) met cosmetische schade als gevolg van normale slijtage of anderszins vanwege normale veroudering van het Product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot krassen, deuken en defecte kunststof rond poorten, tenzij het defect is ontstaan als gevolg van een gebrek in materialen of vakmanschap; (e) waarvan het serienummer is verwijderd of onzichtbaar is gemaakt op het Product, waardoor identificatie niet mogelijk is; (f) dat beschadigd of defect is omdat de Klant nalaat een correctie, wijziging, verbetering of een andere update uit te voeren die door Synology aan de Klant ter beschikking is gesteld, of omdat de Klant een correctie, wijziging, verbetering of andere update implementeert, installeert of gebruikt die door een derde partij ter beschikking is gesteld; (g) dat beschadigd, defect of incompatibel is geworden vanwege installatie of gebruik met artikelen die niet door Synology zijn geleverd, anders dan de hardware, software of andere accessoires waarvoor het Product is ontworpen.

Let op, in elk van bovenstaande situaties voert Synology een inspectie en controle van het uiterlijk en de functies van het Product uit. Synology kan weigeren om garantiediensten te verlenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot productreparatie, technische ondersteuning en productvervanging zoals beschreven in Lid 3.3, voor welk Product ook in elk van de bovenstaande situaties.

3.3 Ondersteuning op basis van de garantie en exclusief rechtsmiddel. Als de Klant binnen de toepasselijke Garantieperiode op de ondervermelde manier kennisgeeft van het niet-conformereren aan een van de garanties die in lid 3.1 zijn bepaald, zal Synology na verificatie naar het oordeel van Synology: (a) zich redelijke commerciële inspanningen getroosten om het Product te repareren, (b) technische ondersteuning bieden, of (c) het niet-conforme Product of een onderdeel hiervan vervangen nadat het volledige Product is geretourneerd in overeenstemming met lid 3.4. De voorgaande bepaling beschrijft de volledige aansprakelijkheid van Synology en het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant voor een schending van de garantie onder lid 3.1 of enig ander defect of gebrek in het Product. De Klant zal Synology redelijkerwijs bijstaan bij het diagnosticeren en valideren van enige afwijking in het Product. Merk op dat de ondersteuning op basis van de garantie niet van toepassing is op het redden van gegevens die zijn opgeslagen op het Synology-product of de back-up ervan. De Klant dient een back-up van de opgeslagen gegevens te maken voordat het Product aan Synology wordt geretourneerd. Synology kan alle informatie en gegevens van het Product verwijderen tijdens het uitvoeren van de garantieservices en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies van gegevens die daarop staan. Bovendien is de Klant verplicht om alle accessoires die niet vooraf zijn geïnstalleerd, zoals een adapterkaart, geheugen, harde schijf of solid state drive, te verwijderen. Synology is niet verantwoordelijk voor het verlies van niet-verwijderde componenten die niet vooraf zijn geïnstalleerd.

3.4 Retourneren. Om een claim op basis van de garantie in te dienen, moet de Klant het volledige Product aan Synology retourneren overeenkomstig dit Lid 3.4. Elk geretourneerd Product (a) dat is gedemonteerd (behalve in opdracht van Synology); of (b) waarvan het serienummer is verwijderd of onzichtbaar gemaakt, waardoor identificatie niet mogelijk is, of (c) dat tijdens de retourzending is beschadigd vanwege een ongeschikte verpakking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot krassen en vervorming), wordt geweigerd en op kosten van de Klant teruggezonden naar de Klant. Elk Product moet gefrankeerd, verpakt in een verpakking die voldoende in staat is de inhoud ervan te beschermen en in dezelfde staat als waarin deze van Synology werd ontvangen, worden geretourneerd naar het adres dat door Synology is opgegeven. Afhankelijk van de locatie van de Klant kan een internationale zending nodig zijn, en de Klant is verantwoordelijk voor invoerrechten, inklaringskosten en andere kosten die verbonden zijn aan de vervangingservice. De Klant is verantwoordelijk voor de verzekering en het risico van verlies en/of schade met betrekking tot geretourneerde artikelen totdat ze goed door Synology zijn ontvangen.

3.4.1 Algemene vervangingservice. Elke retournering van een Product door de Klant op grond van Lid 3.3 moet plaatsvinden overeenkomstig de dan geldende vervangingsprocedures van Synology en met het aankoopbewijs of de factuur. Meer informatie over de vervangingsprocedure is hier te vinden: [Hoe kan ik een garantieclaim indienen voor mijn Synology-product?](#)

3.4.2 Uitgebreide Garantie Plus-service. (Alleen van toepassing op Klanten die Uitgebreide Garantie Plus hebben gekocht)

(a) Service Standaard Rechtstreekse Vervanging: Voor de service Standaard Rechtstreekse Vervanging moet de Klant het niet-conforme Product, waarvan Synology heeft bevestigd dat het moet worden vervangen, eerst op eigen kosten retourneren naar het aangewezen retourservicecentrum. De vervanging wordt pas verzonden wanneer het niet-conforme product is ontvangen door het retourservicecentrum dat Synology heeft aangewezen.

(b) Service Vervroegde Rechtstreekse Vervanging: Bij de service Vervroegde Rechtstreekse Vervanging stuurt Synology het vervangende Product naar het door de Klant opgegeven adres voordat de Klant het niet-conforme product retourneert. De Klant moet, binnen achtentwintig (28) kalenderdagen na de datum waarop de aanvraag is goedgekeurd, het niet-conforme Product, waarvan Synology heeft bevestigd dat het moet worden vervangen, op eigen kosten retourneren naar het betreffende retourservicecentrum en moet een creditcardautorisatie toestaan bij wijze van waarborg. De creditcardautorisatie wordt geannuleerd zodra het Synology het niet-conforme Product van de Klant heeft ontvangen. Als de Klant het niet-conforme product niet binnen achtentwintig (28) kalenderdagen heeft geretourneerd, heeft Synology het recht om de waarborgsom volledig af te schrijven van de creditcard van de Klant en om alle services die verbonden zijn aan de serienummers van het niet-conforme Product en het vervangende product te deactiveren. Daarnaast behoudt Synology zich het recht voor om in de toekomst te weigeren eventueel relevante technische ondersteuning te bieden. De voornoemde maatregelen hebben geen gevolgen voor de wettelijke rechten van Synology die daaruit voortvloeien.

3.5 Vervanging van Nieuwe Producten of Gereviseerde Producten door Synology. Als Synology ervoor kiest om een Product op grond van deze Garantie, zoals beschreven in lid 3.1, te vervangen, zal Synology voor eigen rekening een vervangend Product via de door Synology geselecteerde verzendmethode verzenden nadat het niet-conforme Product, dat op grond van lid 3.4 werd geretourneerd, is ontvangen en Synology heeft gevalideerd dat het Product niet aan de garantie voldoet. Vóór verzending van het Gereviseerde Product naar de Klant is gecontroleerd of deze volledig voldoet aan Synology's kwaliteitsnorm. Let op, een deel van de Gereviseerde Producten kan bepaalde vlekken, krassen en andere geringe slijtage hebben. In sommige landen kan Synology naar eigen goeddunken de Synology Replacement Service op bepaalde Producten toepassen, wat inhoudt dat Synology een vervangend Product naar de Klant stuurt voordat Synology het door de Klant teruggezonden niet-conforme Product heeft ontvangen ('Synology Replacement Service').

3.6 Afwijzing van garanties. DE GARANTIES, VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY EN DE RECHTSMIDDELEN VAN DE KLANT DIE IN DEZE GARANTIE WORDEN VERMELD, ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ANDERE GARANTIES, VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN SYNOLOGY – DIE HIERBIJ DOOR DE KLANT WORDEN AFGEWEZEN, GEVRIJWAARD EN ONTKEND – ALSOOK ALLE ANDERE RECHTEN, VORDERINGEN EN RECHTSMIDDELEN VAN DE KLANT JEGENS SYNOLOGY, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET OP BASIS VAN DE WETGEVING OF ANDERZIJDS, MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, BEGELEIDENDE DOCUMENTATIE OF SOFTWARE, ALSOOK ALLE ANDERE GOEDEREN OF DIENSTEN DIE ONDER DEZE GARANTIE WORDEN GELEVERD, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT: (A) IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE OF GEBRUIK; (B) IMPLICIETE GARANTIE VEROORZAAKT DOOR DE PRESTATIE, DE HANDELSWIJZEN, HET GEBRUIK OF DE HANDEL; (C) VORDERINGEN INZAKE INBREUK OF VERDUISTERING; OF (D) VORDERINGEN VANWEGE EEN ONRECHTMATIGE DAAD (OP BASIS VAN NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE THEORIE). SYNOLOGY BIEDT GEEN GARANTIE EN WIJST SPECIFIEK ELKE GARANTIE AF DAT DE GEGEVENS OF INFORMATIE DIE OP EEN PRODUCT VAN SYNOLOGY WORDT/WORDEN OPGESLAGEN, VEILIG IS/ZIJN, ZONDER RISICO OP GEGEVENSVERLIES. SYNOLOGY ADVISEERT DE KLANT DE NODIGE MAATREGELEN TE TREFFEN OM EEN RESERVEKOPIE TE MAKEN VAN DE GEGEVENS DIE OP HET PRODUCT WORDEN OPGESLAGEN. SOMMIGE STATEN VERBIEDEN BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES. IN DAT GEVAL IS DE BOVENGENOMENDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP DE KLANT VAN TOEPASSING.

3.7 Beperkingen van Uitgebreide Garantie Plus. (a) De Klant moet de aankoop Uitgebreide Garantie Plus-service afronden binnen negentig (90) dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum van het nieuwe Product. (b) Aangezien Synology de Uitgebreide Garantie Plus-service niet overal verleent, moet de Klant tijdens het aankoopproces zijn regio selecteren om de Service te kunnen activeren. Als de Klant een beroep op de Uitgebreide Garantie Plus-service doet vanuit een ander gebied dan het geselecteerde gebied, kan Synology naar eigen goeddunken beslissen de Uitgebreide Garantie Plus-service niet te verlenen; (c) Uitzonderingen op de dekking: de Uitgebreide Garantie Plus-service is niet van toepassing in overzeese departementen, overzeese gebieden, overzeese zelfstandige regio's en eilanden van de toepasselijke landen en regio's, met uitzondering van de hoofdeilanden.

Lid 4. Aansprakelijkheidsbeperking

4.1 Overmacht. Synology is niet aansprakelijk voor en kan niet worden beschouwd als zijnde nalatig of in overtreding onder deze Garantie op basis van een vertraging of de nalatigheid bij het uitvoeren van de verplichtingen in deze Garantie als

gevolg van een oorzaak of situatie die buiten haar redelijke controle valt (inclusief, zonder beperking, iedere daad of nalatigheid van de Klant).

4.2. Afwijzing van bepaalde schade. SYNOLOGY EN HAAR LICENTIEHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE KOSTEN VAN EVENTUELE INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN GEGEVENS, INFORMATIE, OPBRENGSTEN, WINST OF BEDRIJF) DIE VOORTKOMEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ENIGE BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE OF SOFTWARE, ALSOOK VOOR ENIGE ANDERE GOEDEREN OF DIENSTEN DIE OP GROND VAN DEZE GARANTIE WORDEN GEBODEN, HETZIJ OP BASIS VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIJP VAN NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE, ZELFS ALS SYNOLOGY IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

4.3 Aansprakelijkheidsbeperking. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY EN HAAR LEVERANCIERS DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT, EVENTUELE BEGELEIDENDE DOCUMENTATIE OF SOFTWARE EN ANDERE GOEDEREN OF DIENSTEN DIE IN HET KADER VAN DEZE GARANTIE WORDEN VERSTREKT, IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DE KLANT DAADWERKELIJK VOOR HET PRODUCT HEEFT BETAALD, ONGEACHT DE SCHADE DIE DE KLANT KAN OPLOPEN EN ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE THEORIE. De voornoemde afwijzing van bepaalde schades en aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing in de maximale mate die is toegestaan door de toepasselijke wet. De wetgeving in bepaalde staten/rechtsgebieden verbiedt de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet van toepassing op de Klant, voor zover deze wetten op het Product van toepassing zijn.

Lid 5. Overige bepalingen

5.1 Eigendomsrechten. Het Product en begeleidende Software en documentatie die bij het Product zijn geleverd, omvatten bedrijfseigen en intellectuele eigendomsrechten van Synology en diens externe leveranciers en licentiehouders. Synology houdt en behoudt alle rechten, titels en belangen in de intellectuele eigendomsrechten op het Product; geen enkel recht of eigenaarschap van enige intellectuele eigendomsrechten in of op het Product, de begeleidende Software of documentatie en eventuele andere goederen die onder deze Garantie worden geleverd, worden op grond van deze Garantie aan de Klant overgedragen. De Klant zal (a) de algemene voorwaarden naleven van de licentieovereenkomst van Synology voor eindgebruikers die toebehoort aan enige Software die door Synology of een door Synology erkende distributeur of verkoper wordt geleverd; en (b) zal geen pogingen ondernemen tot reverse engineering van een Product of component ervan, noch de begeleidende Software of een van de intellectuele eigendomsrechten van Synology op enige andere wijze toe-eigenen, omzeilen of overtreden.

5.2 Toewijzing. De Klant zal geen van zijn rechten op grond van deze Garantie direct, door uitvoering van de wet of anderszins toewijzen zonder voorafgaande toelating van Synology.

5.3 Geen aanvullende voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk door deze Garantie wordt toegestaan, zal geen enkele partij zijn gebonden aan, en verwerpt elke partij specifiek elke bepaling, voorwaarde of andere regeling die in conflict is met de bepalingen in deze Garantie die door de tegenpartij wordt toegepast op enig(e) inkooporder, ontvangstbewijs, acceptatie, bevestiging, briefwisseling of anderszins, tenzij elke partij uitdrukkelijk schriftelijk instemt met deze bepaling. Als deze Garantie in strijd is met enige voorwaarden of bepalingen van een andere overeenkomst die door de partijen met betrekking tot het Product is aangegaan, zal deze Garantie prevaleren tenzij de andere overeenkomst specifiek verwijst naar de gedeeltes van deze Garantie die daardoor worden opgeheven.

5.4 Toepasselijk recht. Tenzij lokale wetgeving dat expliciet verbiedt, wordt deze Garantie beheerst door de wetten van de staat Washington (VS) voor Klanten die inwoner zijn van de Verenigde Staten en door de wetten van de Republiek China (Taiwan) voor Klanten die niet in de Verenigde Staten woonachtig zijn, onverlet eventuele beginselen betreffende wetsconflicten. Het VN-verdrag uit 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken of iedere opvolger hiervan is niet van toepassing.

5.5 Geschillenbeslechting. Elk geschil, elke controverse en elke vordering als gevolg van of in relatie tot deze Garantie, het Product of dienstverlening van Synology met betrekking tot het Product of de relatie tussen Klanten die woonachtig zijn in de Verenigde Staten en Synology wordt exclusief en definitief opgelost door arbitrage onder de huidige commerciële wetten van de American Arbitration Association, tenzij hieronder anders wordt voorzien. De arbitrage zal plaatsvinden door een enkele arbiter en zal uitsluitend worden beperkt tot het geschil tussen de Klant en Synology. De arbitrage of een deel ervan zal niet worden geconsolideerd met andere arbitrage en zal niet worden uitgevoerd op basis van een groepsproces ('class-wide' of 'class-action'). De arbitrage zal plaatsvinden te King County, Washingto (VS) door indiening van documenten, hetzij telefonisch, online of persoonlijk, zoals op aanvraag van de partijen door de arbiter wordt bepaald. De winnende partij in enige arbitragezaak of enig juridisch proces in de Verenigde Staten of anderszins zal alle kosten en redelijke honoraria van advocaten ontvangen, met inbegrip van de arbitragetarieven die door de winnende partij zijn betaald. Elke beslissing die in een dergelijke arbitragezaak wordt genomen, is definitief en bindend voor de partijen en het oordeel mag daarna worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank. De Klant begrijpt dat hij, bij de afwezigheid van deze voorziening, het recht heeft een dergelijk geschil of dergelijke controverse of vordering voor te leggen aan een rechtbank, met inbegrip van het recht op een 'class-wide' of 'class-action'-proces, en de Klant neemt uitdrukkelijk en bewust afstand van deze rechten, instemmend elk geschil op te lossen door bindende arbitrage in overeenstemming met

de voorzieningen van lid 5.5. Voor Klanten die niet in de Verenigde Staten wonen moet ieder geschil, iedere controverse of claim beschreven in dit lid definitief worden beslecht volgens arbitrage uitgevoerd door drie neutrale bemiddelaars in overeenstemming met de R.O.C-procedures. Arbitragewetgeving en de toepasselijke handhavingsregels. De arbitrage vindt plaats in Taipei, Taiwan, Republiek China en de arbitrageprocedure zal plaatsvinden in het Engels, of, indien beide partijen daarmee akkoord gaan, in het Mandarijn. De arbitragebeslissing is definitief en bindend voor de partijen en kan in ieder bevoegd rechtsgebied worden afgedwongen. Niets in dit lid kan worden beschouwd als een verbod of beperking van Synology om schadeloosstelling te zoeken via een gerechtelijk bevel of dergelijke andere rechten en rechtsmiddelen die zij recht of billijk acht met betrekking tot eventuele daadwerkelijke of dreigende schendingen van enige bepaling in deze Garantie met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van Synology.

5.6 Advocaatskosten. In iedere arbitragezaak, bemiddeling of andere wettelijke actie of gerechtelijke actie om rechten of rechtsmiddelen af te dwingen onder deze Garantie heeft de winnende partij naast elke andere schadeloosstelling het recht om de kosten en redelijke gerechtskosten te verhalen.

5.7 Uitvoerrestricties. U erkent dat op het Product mogelijk uitvoerrestricties van de VS van toepassing zijn. U erkent dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wetten en verordeningen die op het Product van toepassing zijn, met inbegrip van, maar zonder beperking van, de wetgeving van de Amerikaanse Export Administration.

5.8 Scheidbaarheid. Indien enige bepaling in deze Garantie door een bevoegde rechtbank als ongeldig, onwettelijk of onuitvoerbaar wordt beschouwd, zal de rest van deze Garantie volledig van kracht blijven.

5.9 Volledige overeenkomst. Deze Garantie omvat de volledige overeenkomst en overtreft alle andere vorige overeenkomsten tussen Synology en de Klant met betrekking tot de onderhavige materie. Geen enkele wijziging, aanpassing of afwijzing van een van de bepalingen in deze Garantie is geldig, tenzij deze schriftelijk is uiteengezet en de partij daar door ondertekening ervan aan is gehouden.

5.10 Betaling en beëindiging van de Uitgebreide Garantie Plus-service. (a) Nadat Synology de inkooporder heeft gecontroleerd, dient de Klant onmiddellijk alle kosten en belastingen te betalen. Synology behoudt zich het recht voor de Uitgebreide Garantie Plus-service niet te verlenen aan Klanten die niet in aanmerking komen of niet de wettelijke leeftijd hebben bereikt. (b) Klanten die de Uitgebreide Garantie Plus-service niet binnen dertig (30) dagen na aankoop van het Product hebben gebruikt, kunnen binnen dertig (30) dagen na aankoop een beëindigingsaanvraag indienen via een ticket voor technische ondersteuning.

FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI — A

Declaration Letter of REACH & RoHS Compliance

About REACH

In June 2007, the European Union Regulation (EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) was first released. Under this Regulation, manufacturers are required to gather information on the properties of their chemical substances, which will allow their safe handling, and to register the information to European Chemicals Agency (ECHA). The aim is to improve the protection of human health and the environment through the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances.

About RoHS

RoHS Directive (EU Directive 2002/95/EC) was issued in 2002, restricted the use of the six chemicals lead, cadmium, mercury, and hexavalent chromium, as well as flame retardants polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs). Under this directive, manufacturers are required to replace these chemicals in their products with less hazardous alternatives.

Then RoHS 2.0 (Directive 2011/65/EU) has replaced Directive 2002/95/EC since January 3, 2013. In 2015, EU commission publishes Directive (EU) 2015/863 to amend Annex II to EU RoHS 2 (Directive 2011/65/EU) to add 4 phthalates (DEHP, BBP, DBP and DIBP) onto the list of restricted substances from 22 July 2019.

REACH and RoHS Compliance

Synology meets all requirements of the REACH Regulation and is compliant to all implemented RoHS type regulations worldwide. To the best of Synology's knowledge, all Synology products in production (including finished



products, spare parts, and packaging materials) are in compliance with the requirements of the Regulation and/or Directives. Synology continues to monitor, influence, and develop our processes to comply with any proposed changes to the Regulation and/or Directives.